CLIENTE

Dimostrazione eDesigner Reda

IMPIANTO

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

QUADRO

+QG

PROGETTAZIONE ESEGUITA DA

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	
DIMENSIONI	
TIPO	Automazione comando e controllo
MATERIALE	Lamiera acciaio verniciata
COSTRUTTORE	
ESECUZIONE	Armadio a pavimento
MORSETTIERA	Per le linee di uscita con sezione < 16mm²
INSTALLAZIONE	A pavimento
INGRESSO CAVI	Dal basso

DATI GENERALI	
SISTEMA	3F+N+PE
TENSIONE NOMINALE	400VAC
FREQUENZA	50Hz
TENSIONE CIRCUITO AUSILIARI	24VDC
CORRENTE DI CORTO CIRCUITO	10kA
GRADO DI PROTEZIONE	IP55
STANDARD	EN 60204-1 / EN 61439-1 / EN 61439-2
INTERRUTTORE GENERALE	160.0A
POTENZA INSTALLATA	57.3kW

Dimensionamenti dei cavi a bordo macchina con lunghezza ipotizzata < 50 m

REV. *REV.*	DATA *DATE*	DESCRIZIONE REVISIONE *REVISION DESCRIPTION*	FIRMA *SIGNATURE* NOME *NAME* DISEGNATORE *DRAWN. BY*	FIRMA *SIGNATURE* NOME *NAME* CONTROLLATO *CHECKED BY*	FIRMA *SIGNATURE* NOME *NAME* APPROVATO *APPROVED BY*
A0					

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026 DISEGN.	Copertina		FG. 1 F.S. 3

Totale FG. 5904

COLORI CABLAGGIO		
FASE 1	Nero	BK
FASE 2	Nero	BK
FASE 3	Nero	BK
NEUTRO	Blu chiaro	LG BU
TERRA	Giallo-Verde	YE/GN
[AC] Circuiti ausiliari - Positivo	Rosso	RD
[AC] Circuiti ausiliari - Negativo	Rosso	RD
[DC] Circuiti ausiliari - Positivo	Blu	BU
[DC] Circuiti ausiliari - Negativo	Blu	BU
Circuiti di alimentazione esterni	Arancione	OG

SEZIONE DI CABLAGGIO CIRCUITI AUSILIARI	
Cablaggio input / output PLC	0.5mm²
Magnetotermico <= 6A	1.5mm²
Magnetotermico > 6A to 16A	2.5mm²
Magnetotermico > 16A to 20A	4mm²
Magnetotermico > 20A to 32A	6mm²

Fg/Sh	Descrizione/Description
1	Copertina
3	Legenda CE
5	Tabella Lista Fogli
6	Lista fogli
7	Lista fogli
20	Arrivo Linea - Int. Generale
30	Interruttore generale ausiliari 230Vac
40	Illuminazione QE 230Vac
50	Ventilazione interno quadro
60	Presa di programmazione
70	Alimentatore 24VDC
75	Distribuzione 24VDC
81	Tagli di Sicurezza 24VDC
82	Tagli di Sicurezza 24VDC
83	Tagli di Sicurezza 24VDC
84	Alimentazioni verso +B1
85	Alimentazioni verso +BXN2
86	Tagli Safety 24VDC verso +B1
87	Tagli Safety 24VDC verso +BXN2
88	Tagli di Sicurezza 400VAC
89	Tagli di Sicurezza 400VAC
90	Tagli di Sicurezza 400VAC
91	Ausiliari Safety 24VDC
92	Ausiliari Safety 24VDC
93	Ausiliari Safety 24VDC
150	Pagine di Potenza
151	Pagine di Potenza
152	Pagine di Potenza

Fg/Sh	Descrizione/Description
153	Pagine di Potenza
154	Pagine di Potenza
155	Pagine di Potenza
156	Pagine di Potenza
157	Pagine di Potenza
158	Pagine di Potenza
159	Pagine di Potenza
160	Pagine di Potenza
161	Pagine di Potenza
162	Inverter
163	Inverter
164	Inverter
165	Inverter
166	Inverter
167	Inverter
168	Inverter
169	Inverter
170	Inverter
171	Inverter
172	Inverter
173	Inverter
174	Inverter
175	Inverter
176	Inverter
270	Modulo di sicurezza emergenze
271	Ripristino e retroazione emergenze
272	Modulo di sicurezza ripari
273	Ripristino e retroazione ripari

Dimostrazione eDesigner Reda

Automation Tech s.r.l.

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

Tabella Lista Fogli

FILE :

DATA 15/11/2026

DISEGN.

FG. 5

F.S. 6

Totale FG. 5904

Fg/Sh	Descrizione/Description
274	Modulo di sicurezza barriera
275	Ripristino e retroazione barriera
280	Serie emergenze
290	Serie ripari
295	Barriera di sicurezza
300	Layout PLC
301	Alimentazione PLC
400	Input Digitale
401	Input Digitale
402	Input Digitale
403	Input Digitale
404	Input Digitale
405	Input Digitale
406	Input Digitale
407	Input Digitale
500	Input Analogici
600	Output Analogici
601	Output Analogici
700	Output Digitale
701	Output Digitale
702	Output Digitale
703	Output Digitale
704	Output Digitale
705	Output Digitale
706	Output Digitale
707	Output Digitale
708	Output Digitale
709	Output Digitale

Fg/Sh	Descrizione/Description
710	Output Digitale
711	Output Digitale
712	Output Digitale
713	Output Digitale
714	Output Digitale
715	Output Digitale
1000	Cassetta di derivazione
1001	Cassetta di derivazione
1002	Cassetta di derivazione
1400	Bordo macchina
1401	Bordo macchina 230VAC
1402	Bordo macchina
1403	Bordo macchina
1900	Distinta materiali +QG
1901	Distinta materiali +QG
1902	Distinta materiali +QG
1903	Distinta materiali +QG
1904	Distinta materiali +QG
1905	Distinta materiali +QG
1906	Distinta materiali +QG
1907	Elenco cavi
1908	Morsettiere
1909	Morsettiere
1910	Morsettiere
1911	Disegno morsettiere
1912	Disegno morsettiere
1913	Disegno morsettiere
1914	Disegno morsettiere

Dimostrazione eDesigner Reda

Automation Tech s.r.l.

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

FILE :

DATA 15/11/2026

DISEGN.

Lista fogli
Sheet list

FG. 6

F.S. 7

Totale FG. 5904

Fg/Sh	Descrizione/Description
1915	Disegno morsettiere
2001	Copertina +B1
2075	Distribuzione 24VDC +B1
2081	Distribuzione 24VDC +B1
2300	Layout PLC
2301	Alimentazione PLC
2400	Input Digitale
2401	Input Digitale
2500	Input Analogici
2501	Input Analogici
2600	Output Analogici
2700	Output Digitale
2701	Output Digitale
3000	Cassetta di derivazione
3001	Cassetta di derivazione
3002	Cassetta di derivazione
3003	Cassetta di derivazione
3004	Cassetta di derivazione
3005	Cassetta di derivazione
3400	Bordo macchina
3401	Bordo macchina
3900	Distinta materiali +B1
3901	Elenco cavi
3902	Morsettiere
3903	Morsettiere
3904	Disegno morsettiere
3905	Disegno morsettiere
3906	Disegno morsettiere

Fg/Sh	Descrizione/Description
4001	Copertina +BXN2
4075	Distribuzione 24VDC +BXN2
4081	Distribuzione 24VDC +BXN2
4300	Layout PLC
4301	Alimentazione PLC
4400	Input Digitale
4401	Input Digitale
4500	Input Analogici
4501	Input Analogici
4700	Output Digitale
4701	Output Digitale
5000	Cassetta di derivazione
5001	Cassetta di derivazione
5002	Cassetta di derivazione
5003	Cassetta di derivazione
5400	Bordo macchina
5900	Distinta materiali +BXN2
5901	Elenco cavi
5902	Morsettiere
5903	Disegno morsettiere
5904	Disegno morsettiere

Dimostrazione eDesigner Reda

Automation Tech s.r.l.

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

FILE :

DATA 15/11/2026

DISEGN.

Lista fogli
Sheet list


FG. 7

F.S. 20

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ARRIVO LINEA ESTERNO		INTERRUTTORE GENERALE		BANDELLE DI DISTRIBUZIONE				

LINEA 3F+N+PE
400VAC 50 Hz



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Arrivo Linea - Int. Generale	FG. 20 F.S. 30

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

INTERRUTTORE GENERALE
AUSILIARI 230VAC

20/9C 20L1 → 20L1 70/0A
20/9C 20L2 → 20L2 70/0B
20/9C 20L3 → 20L3 70/0B
20/9C 20N → 20N 88/0B


30QF1
6 A
30 mA

30L1 → 40/0A
30N → 40/0B

20/9F PE → PE 40/0F


Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Interruttore generale ausiliari 230Vac	FG. 30
				F.S. 40
				Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		INTERRUTTORE GENERALE ILLUMINAZIONE INTERNA							



		Dimostrazione eDesigner Reda		Automation Tech s.r.l.		SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO				
		FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.		Illuminazione QE 230Vac			FG. 40	
									F.S. 50	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG.	5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		INTERRUTTORE GENERALE VENTILAZIONE INTERNA	TERMOSTATO INTERNO QUADRO						




	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Ventilazione interno quadro	FG. 50 F.S. 60

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904




Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Presa di programmazione	FG. 60 / F.S. 70



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO			
			Alimentatore 24VDC		FG. 70	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.		F.S. 75	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	24VDC Elettronica 4A	24VDC Input 4A	24VDC Output 4A	24VDC Safety 4A	24VDC box Elettronica 6A	24VDC box Input 6A	24VDC box Output 6A	24VDC box Safety 6A	



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Distribuzione 24VDC	FG. 75 F.S. 81

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

TAGLIO EMERGENZA
SAFETY CUT EMERGENZA

75/9A 24V — 81QU1 — 6 A — 81.01

75/9F 0V

0V → 82/0A

270KM1 270/4E — 81.02 — 270KM2 270/5E — 24V_X1 → 82/0A

270KM1 270/4E (73/74) — STO_X1-A → 165/2A

270KM2 270/5E (83/84) — STO_X1-B → 165/2B

270KM1 270/4E (83/84) — 81.03 — 270KM2 270/5E (73/74) — STO_X1-C → 162/2A

Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Tagli di Sicurezza 24VDC

FG. 81
F.S. 82
Totale FG. 5904

TAGLIO RIPARI
SAFETY CUT RIPARI

81/2E 24V_X1 → 24V_X1 86/0A

81/9A 0V → 0V 83/0A

272KM1
272/4E
82.01
272KM2
272/5E
24V_X2
83/0A

Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
		Tagli di Sicurezza 24VDC		FG. 82
FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.		F.S. 83

Totale FG. 5904

TAGLIO BARRIERA
SAFETY CUT BARRIERA

82/2E 24V_X2 → 24V_X2 93/0A

82/9A 0V → 0V 91/0B

274KM1
274/4E
1
2


83.01

274KM2
274/5E
1
2


24V_X3
91/0A

Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
		Tagli di Sicurezza 24VDC		FG. 83
FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.		F.S. 84


Totale FG. 5904




	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Alimentazioni verso +B1	FG. 84
					F.S. 85
					Totale FG. 5904



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Alimentazioni verso +BXN2	FG. 85 F.S. 86
					Totale FG. 5904



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Tagli Safety 24VDC verso +B1	FG. 86 F.S. 87
					Totale FG. 5904



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO			
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Tagli Safety 24VDC verso +BXN2		FG. 87
						F.S. 88
						Totale FG. 5904

TAGLIO EMERGENZA
SAFETY CUT EMERGENZA

70/9A 20L1 → 20L1 150/0A

70/9B 20L2 → 20L2 150/0A

70/9B 20L3 → 20L3 150/0A

30/9B 20N → 20N 89/0B

70/9B PE → PE 89/0B

92KM1
92/1B

88.01 88.02 88.03

92KM2
92/2B

L1_X1_1 L2_X1_1 L3_X1_1

89/0A 89/0A 89/0A

Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Tagli di Sicurezza 400VAC *Contattori AC-3 >= somma kW motori*

FG. 88
F.S. 89
Totale FG. 5904

TAGLIO RIPARI
SAFETY CUT RIPARI

88/2E L1_X1_1 → L1_X1_1 154/0A

88/2E L2_X1_1 → L2_X1_1 154/0A

88/2E L3_X1_1 → L3_X1_1 154/0A

88/9B 20N → 20N 90/0B

88/9B PE → PE 90/0B

93KM1
93/1B

89.01 89.02 89.03

93KM2
93/2B

L1_X2_1 L2_X2_1 L3_X2_1 → 90/0A 90/0A 90/0A

Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Tagli di Sicurezza 400VAC *Contattori AC-3 >= somma kW motori*	FG. 89 F.S. 90

Totale FG. 5904

TAGLIO BARRIERA
SAFETY CUT BARRIERA

89/2E L1_X2_1 → L1_X2_1 161/0A
89/2E L2_X2_1 → L2_X2_1 161/0A
89/2E L3_X2_1 → L3_X2_1 161/0A
89/9B 20N → 20N 150/0B
89/9B PE → PE 150/0B

91KM1
91/1B
1 3 5
2 4 6
90.01 90.02 90.03

91KM2
91/2B
1 3 5
2 4 6

L1_X3_1 → 153/0A
L2_X3_1 → 153/0A
L3_X3_1 → 153/0A

Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Tagli di Sicurezza 400VAC *Contattori AC-3 >= somma kW motori*	FG. 90 F.S. 91


Totale FG. 5904

TAGLIO BARRIERA
SAFETY CUT BARRIERA




Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO			
FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Ausiliari Safety 24VDC		FG. 91
					F.S. 92
					Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TAGLIO EMERGENZA *SAFETY CUT EMERGENZA*								



	Dimostrazione eDesigner Reda		Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO				FG. 92	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Ausiliari Safety 24VDC				F.S. 93	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TAGLIO RIPARI *SAFETY CUT RIPARI*								



	Dimostrazione eDesigner Reda		Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO					
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Ausiliari Safety 24VDC				FG. 93	
								F.S. 150	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

Partenza generica 4P

88/9A 20L1 → 20L1 151/0A
88/9A 20L2 → 20L2 151/0A
88/9A 20L3 → 20L3 151/0A
90/9B 20N → 20N 151/0B
90/9B PE → PE 151/0B

150QF1
25 A
1 3 5 7
2 4 6 8
13 21
14 22
400/8C

150.01 150.02 150.03 150.04

150.01 150.02 150.03 150.04 PE
X1 X1 X1 X1 X1

+BM

QG WM U11
FG160R16 5G6

L1 L2 L3 N PE

150A1
Partenza generica 4P
11.0 kW

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza	FG. 150 F.S. 151

Partenza generica 3P

150/9A 20L1 → 20L1 152/0A
150/9A 20L2 → 20L2 152/0A
150/9A 20L3 → 20L3 152/0A
150/9B 20N → 20N 152/0B
150/9B PE → PE 152/0B

151QF1
10 A
1 3 5
2 4 6

400/9C 13 14 21 22

151.01
151.02
151.03

+BM
151.01 X1
151.02 X1
151.03 X1
PE X1

QG WM U12
FG160R16 4G2.5

L1 L2 L3 PE

151A1
Partenza generica 3P
4.0 kW

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza

FG. 151
F.S. 152
Totale FG. 5904

Partenza generica 2P

151/9A 20L1 → 20L1 162/0A
151/9A 20L2 → 20L2 162/0A
151/9A 20L3 → 20L3 162/0A
151/9B 20N → 20N 153/0B
151/9B PE → PE 153/0B

152QF1
16 A
1 3 2 4
13 21 14 22
401/2C


152.01
152.02

+BM
X1 X1 X1
152.01 152.02 PE
QG WM U13
FG16OR16 3G4
L1 N PE

152A1
Partenza generica 2P
2.0 kW

Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza	FG. 152 F.S. 153

Pompa con sezionatore 4 kW



	Dimostrazione eDesigner Reda		Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO				FG. 153		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza				F.S. 154		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG.	5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nastro carico DOL 2,2 kW		Compressore DOL 5,5 kW comandato da N1						

89/9A L1_X1_1 → L1_X1_1 155/0A
89/9A L2_X1_1 → L2_X1_1 155/0A
89/9A L3_X1_1 → L3_X1_1 155/0A
153/9B 20N → 20N 155/0B
153/9B PE → PE 155/0B

154QU1 6 A
154.01 154.02 154.03
154FR1 4,5...6,3A
96 95 98 97 → 400/2C
154.07 154.08 154.09
702KM1
702/2D
154.13 X1 | 154.14 X1 | 154.15 X1 | PE X1

154QU2 16 A
154.04 154.05 154.06
154FR2 9...12,5A
96 95 98 97 → 401/8C
154.10 154.11 154.12
702KM7
702/8D
154.16 X1 | 154.17 X1 | 154.18 X1 | PE X1

+BM

QG WM U02
FG16OR16 4G2.5
154.13 154.14 154.15
154M1 U V W PE
M 3~
Nastro carico DOL 2,2 kW
2.2 kW

QG WM U62
FG16OR16 4G4
154.16 154.17 154.18
154M2 U V W PE
M 3~
Compressore DOL 5,5 kW comandato da N1
5.5 kW

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza

FG. 154
F.S. 155
Totale FG. 5904

Riserva partenza diretta 3 kW



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza

FG. 155
F.S. 156
Totale FG. 5904

Argano inversione con sezionatore 1,5 kW

155/9A L1_X1_1 → L1_X1_1 157/0A
155/9A L2_X1_1 → L2_X1_1 157/0A
155/9A L3_X1_1 → L3_X1_1 157/0A
155/9B 20N → 20N 157/0B
155/9B PE → PE 157/0B

156QU1
6 A
156.01
156.02
156.03
156FR1
2,8...4A
96 95 98 97
400/6C

156.04
156.05
156.06
702KM3
702/4D
702KM4
702/5D
156.07
156.08
156.09

+BM
X1 X1 X1 X1
156.07 156.08 156.09 PE

QG WM U06
FG16OR16 4G2.5
156QS1
16A
403/6C
QG WM2 U06
FG16OR16 4G2.5
156.10 156.11 156.12
156M1
U V W PE
M
3~

Argano inversione con sezionatore 1,5 kW
1.5 kW

Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
		Pagine di Potenza		FG. 156
FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.		F.S. 157

Riserva inversione 0,75 kW

156/9A L1_X1_1 → L1_X1_1 158/0A
156/9A L2_X1_1 → L2_X1_1 158/0A
156/9A L3_X1_1 → L3_X1_1 158/0A
156/9B 20N → 20N 158/0B
156/9B PE → PE 158/0B

2.5mm²

157QU1
4 A
157.01
157.02
157.03

157FR1
1,4...2A
400/7C
95 96 97 98

157.04
157.05
157.06
157.07
157.08
157.09

702KM5
702/6D
702KM6
702/7D

157.07 X1
157.08 X1
157.09 X1
PE X1

+BM

Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza	FG. 157 F.S. 158

Riserva 4P

157/9A L1_X1_1 → L1_X1_1 159/0A

157/9A L2_X1_1 → L2_X1_1 159/0A

157/9A L3_X1_1 → L3_X1_1 159/0A

157/9B 20N → 20N 159/0B

157/9B PE → PE 159/0B

2.5mm²

158QF1

4 A

1 3 5 7 — 2 4 6 8

13 21 — 14 22

401/3C

158.01 X1

158.02 X1

158.03 X1

158.04 X1

PE X1

+BM

Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza	FG. 158 F.S. 159

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riserva 3P								

158/9A L1_X1_1 → L1_X1_1 160/0A

158/9A L2_X1_1

158/9A L3_X1_1

158/9B 20N → 20N 160/0B

158/9B PE → PE 160/0B

2.5mm²

159QF1

4 A

1 3 5 — 2 4 6

13 21 — 14 22 — 401/4C

159.01 — X1

159.02 — X1

159.03 — X1

PE — X1

+BM

	Dimostrazione eDesigner Reda		Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO					
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza				FG. 159	
								F.S. 160	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riserva 2P								



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza

FG. 160
F.S. 161

Totale FG. 5904

Traslazione con inversione
1,1 kW

90/9A L1_X2_1
90/9A L2_X2_1
90/9A L3_X2_1
160/9B PE
PE → 162/0A

161QU1
4 A
161.01
161.02
161.03
161FR1
2,2...3,2A
96 95 98 97
400/3C

161.04
161.05
161.06
708KM1
708KM2
708/2D
708/3D
161.07
161.08
161.09


161.07 X1 161.08 X1 161.09 X1 PE X1

+BM
QG WM U03
FG16OR16 4G2.5

161M1 U V W PE
M
3~


Traslazione con inversione 1,1 kW
1.1 kW

Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza	FG. 161 F.S. 162
				Totale FG. 5904




	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 162 F.S. 163

Totale FG. 5904




	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*

FG. 163
F.S. 164
Totale FG. 5904




	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*

FG. 164
F.S. 165
Totale FG. 5904




	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*

FG. 165
F.S. 166
Totale FG. 5904




Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 166 F.S. 167

Totale FG. 5904




	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 167 F.S. 168

Totale FG. 5904



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*


FG. 168
F.S. 169
Totale FG. 5904



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*


FG. 169
F.S. 170

Totale FG. 5904




	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*


FG. 170
F.S. 171
Totale FG. 5904




	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 171 F.S. 172
					Totale FG. 5904



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 172 F.S. 173
					Totale FG. 5904




	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 173 F.S. 174
					Totale FG. 5904



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 174 F.S. 175

Totale FG. **5904**



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 175 F.S. 176

Totale FG. **5904**

175/9A 20L1
175/9A 20L2
175/9A 20L3
175/9A PE

176QU1
10 A

176.01
176.02
176.03

175/9A 24VS
175/9A 0V
175/9A STO_X1-A
175/9B STO_X1-B

24VS 270/0A
0V 270/0F

176T1

U1 L1 | V1 L2 | W1 L3 | PE

AC DC

Braking resistor
R1 | R2

SIEMENS
SINAMICS G120C
6SL3210-1KE15-8AF2

176/1C

DC AC

U2 | V2 | W2 | PE

176.04
176.05
176.06
176.07

QG WM INV15
Cavo schermato 4G2,5

176M1

M
3~

Inverter G120C comando C3
2,2 kW

176T1

1 +10 V Output Voltage 10 V | 2 0 V | 3 AI0+ | 4 AI0-
A/D

5 DI0 | 6 DI1 | 7 DI2 | 8 DI3 | 16 DI4 | 17 DI5 | 9 U24V | 28 U0V | 69 DI COM1 | 34 DI COM2
Digital inputs

31 +24 V From external source | 32 GND

X150 P1 | X150 P2
PROFINET

SIEMENS
SINAMICS G120C

0 to 20 mA
ON
OFF
0 to 10 V
DIP-switch
Analog Inputs

(1) Bit 0 | (2) Bit 1 | (4) Bit 2 | (8) Bit 3 | (16) Bit 4 | (32) Bit 5 | (64) Bit 6 ON OFF
DIP-switch
for fieldbus address

D/A
T1 MOTOR 14 | T2 MOTOR 15

D/A
AO0+ 12 | GND 13


DO0
COM 20 | NO 19 | NC 18

DO1
DO1- 22 | DO1+ 21

175/9F 24V1
24V1 301/0C

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*


FG. 176
F.S. 270
Totale FG. 5904




	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Modulo di sicurezza emergenze	FG. 270 F.S. 271

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RETROAZIONE EMERGENZA *FEEDBACK EMERGENZA*		RETROAZIONE EMERGENZA *FEEDBACK EMERGENZA*	RETROAZIONE EMERGENZA *FEEDBACK EMERGENZA*	RETROAZIONE EMERGENZA *FEEDBACK EMERGENZA*	RETROAZIONE EMERGENZA *FEEDBACK EMERGENZA*				




	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO			
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Ripristino e retroazione emergenze	FG. 271 F.S. 272	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904




	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Modulo di sicurezza ripari	FG. 272
					F.S. 273
					Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RETROAZIONE RIPARI *FEEDBACK RIPARI*		RETROAZIONE RIPARI *FEEDBACK RIPARI*	RETROAZIONE RIPARI *FEEDBACK RIPARI*	RETROAZIONE RIPARI *FEEDBACK RIPARI*	RETROAZIONE RIPARI *FEEDBACK RIPARI*				



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO			
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Ripristino e retroazione ripari		FG. 273 F.S. 274


0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Modulo di sicurezza barriera

FG. 274
F.S. 275
Totale FG. 5904


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RETROAZIONE BARRIERA *FEEDBACK BARRIERA*		RETROAZIONE BARRIERA *FEEDBACK BARRIERA*	RETROAZIONE BARRIERA *FEEDBACK BARRIERA*	RETROAZIONE BARRIERA *FEEDBACK BARRIERA*	RETROAZIONE BARRIERA *FEEDBACK BARRIERA*				



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO			
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Ripristino e retroazione barriera		FG. 275 F.S. 280

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904


PULSANTE DI EMERGENZA EM00 - Fungo di emergenza quadro *EMERGENCY STOP*	PULSANTE DI EMERGENZA SB01 - Emergenza pulpito *EMERGENCY STOP*	PULSANTE DI EMERGENZA SB02 - Emergenza a bordo linea *EMERGENCY STOP*	PULSANTE DI EMERGENZA Predisposizione *EMERGENCY STOP*	



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE : DATA 15/11/2026	DISEGN.	Serie emergenze		FG. 280 F.S. 290

Totale FG. 5904


0 – 1	2 – 3	4 – 5	6 – 7	8 – 9
MICRO DI SICUREZZA SQ01 - Micro porta cella robot *SAFETY SWITCH*	MICRO DI SICUREZZA SQ02 - Micro porta manutenzione *SAFETY SWITCH*	MICRO DI SICUREZZA Predisposizione *SAFETY SWITCH*	MICRO DI SICUREZZA Predisposizione *SAFETY SWITCH*	




	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Serie ripari	FG. 290 F.S. 295


Totale FG. 5904

BARRIERA DI SICUREZZA
BG01 - Barriera ingresso pallet
SAFETY LIGHT CURTAIN



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE : DATA 15/11/2026	DISEGN.	Barriera di sicurezza		FG. 295 F.S. 300
					Totale FG. 5904






	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Layout PLC *CPU01*	FG. 300 F.S. 301
					Totale FG. 5904




	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Alimentazione PLC *CPU01*

FG. 301
F.S. 400
Totale FG. 5904




	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Input Digitale

FG. 400
F.S. 401
Totale FG. 5904




	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Input Digitale	FG. 401 F.S. 402

Totale FG. 5904



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Input Digitale	FG. 402 F.S. 403

Totale FG. 5904



9	10	11	12	13	14	15	16
E3.0	E3.1	E3.2	E3.3	E3.4	E3.5	E3.6	E3.7
CPU: CPU01 MOD. : 2	CPU: CPU01 MOD. : 2	CPU: CPU01 MOD. : 2	CPU: CPU01 MOD. : 2	CPU: CPU01 MOD. : 2	CPU: CPU01 MOD. : 2	CPU: CPU01 MOD. : 2	CPU: CPU01 MOD. : 2
Name: A2 / Sheet: 300/3B	Name: A2 / Sheet: 300/3B	Name: A2 / Sheet: 300/3B	Name: A2 / Sheet: 300/3B	Name: A2 / Sheet: 300/3B	Name: A2 / Sheet: 300/3B	Name: A2 / Sheet: 300/3B	Name: A2 / Sheet: 300/3B
Z1 U26 - Pulsante luminoso blu pulpito	Z1 U27 - Pulsante luminoso bianco pulpito	Z1 U28 - Selettore a due posizioni pulpito	Z1 U04 Sezionatore Pompa con sezionatore 4 kW	Z1 U06 Sezionatore Argano inversione con sezionatore 1,5 kW	Z1 - Contatto NO in morsettiera da/verso linea a monte	Z1 - Contatto NC in morsettiera da/verso linea a monte	Z1 - Input filo + morsetto da/verso linea a monte

Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Input Digitale	FG. 403 F.S. 404

Totale FG. 5904

403/9A 0V → 405/0A 0V

403/9A 24V2 → 405/0A 24V2

E4.0 Linea a monte

E4.1 1402/2F

E4.2 1402/4F

E4.3 1402/6F

E4.4 1403/2F

E4.5 162/4E

E4.6 163/4E

E4.7 164/4E

E4.0 X12

1	2	3	4	5	6	7	8
E4.0	E4.1	E4.2	E4.3	E4.4	E4.5	E4.6	E4.7
CPU: CPU01 MOD. : 3	CPU: CPU01 MOD. : 3	CPU: CPU01 MOD. : 3	CPU: CPU01 MOD. : 3	CPU: CPU01 MOD. : 3	CPU: CPU01 MOD. : 3	CPU: CPU01 MOD. : 3	CPU: CPU01 MOD. : 3
Name: A3 / Sheet: 300/3B	Name: A3 / Sheet: 300/3B	Name: A3 / Sheet: 300/3B	Name: A3 / Sheet: 300/3B	Name: A3 / Sheet: 300/3B	Name: A3 / Sheet: 300/3B	Name: A3 / Sheet: 300/3B	Name: A3 / Sheet: 300/3B
Z1 – Input rimando + morsetto da/verso linea a monte	Z1 U43 Chiusa Valvola lubrificazione	Z1 U44 Chiusa Valvola scarico	Z1 U46 Chiusa Valvola sotto relè 24VDC	Z1 U47 Chiusa Valvola sotto relè 230VAC	INV01 ATV320 Inverter OK	INV02 ATV320 Inverter OK	INV03 ATV320 Inverter OK

Dimostrazione eDesigner Reda

Automation Tech s.r.l.

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

Input Digitale

FILE :

DATA 15/11/2026

DISEGN.

FG. 404

F.S. 405

Totale FG. 5904

404/9A 0V → 406/0A 0V

404/9A 24V2 → 406/0A 24V2

E5.0 165/4E

E5.1 166/4E

E5.2 167/4E

E5.3 168/3E

E5.4 169/3E

E5.5 170/3E

E5.6 171/3E

E5.7 172/3E

9	10	11	12	13	14	15	16
E5.0	E5.1	E5.2	E5.3	E5.4	E5.5	E5.6	E5.7
CPU: CPU01 MOD. : 3	CPU: CPU01 MOD. : 3	CPU: CPU01 MOD. : 3	CPU: CPU01 MOD. : 3	CPU: CPU01 MOD. : 3	CPU: CPU01 MOD. : 3	CPU: CPU01 MOD. : 3	CPU: CPU01 MOD. : 3
Name: A3 / Sheet: 300/3B	Name: A3 / Sheet: 300/3B	Name: A3 / Sheet: 300/3B	Name: A3 / Sheet: 300/3B	Name: A3 / Sheet: 300/3B	Name: A3 / Sheet: 300/3B	Name: A3 / Sheet: 300/3B	Name: A3 / Sheet: 300/3B
INV04 ATV630 Inverter OK	INV05 ATV630 Inverter OK	INV06 ATV630 Inverter OK	INV07 FC 280 Pronto	INV08 FC 280 Pronto	INV09 FC 280 Pronto	INV10 FC 302 Pronto	INV11 FC 302 Pronto

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Input Digitale	FG. 405 F.S. 406
					Totale FG. 5904

405/9A 0V → 407/0A 0V

405/9A 24V2 → 407/0A 24V2

E6.0 173/3E

E6.1 174/5E

E6.2 174/6E

E6.3 175/5E

E6.4 175/6E

E6.5 1000/2F

E6.6 1000/4F

E6.7 1000/6F

E6.5 X12

E6.6 X12

E6.7 X12

1	2	3	4	5	6	7	8
E6.0	E6.1	E6.2	E6.3	E6.4	E6.5	E6.6	E6.7
CPU: CPU01 MOD. : 4	CPU: CPU01 MOD. : 4	CPU: CPU01 MOD. : 4	CPU: CPU01 MOD. : 4	CPU: CPU01 MOD. : 4	CPU: CPU01 MOD. : 4	CPU: CPU01 MOD. : 4	CPU: CPU01 MOD. : 4
Name: A4 / Sheet: 300/3B	Name: A4 / Sheet: 300/3B	Name: A4 / Sheet: 300/3B	Name: A4 / Sheet: 300/3B	Name: A4 / Sheet: 300/3B	Name: A4 / Sheet: 300/3B	Name: A4 / Sheet: 300/3B	Name: A4 / Sheet: 300/3B
INV12 FC 302 Pronto	INV13 G120C Pronto	INV13 G120C Stato	INV14 G120C Pronto	INV14 G120C Stato	Z1 U49 - Pressostato di minima (NO) in JB1	Z1 U50 - Pressostato di massima (NC) in JB1	Z1 U51 - Livello minimo (NO) in JB1

Dimostrazione eDesigner Reda

Automation Tech s.r.l.

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

Input Digitale

FILE :

DATA 15/11/2026

DISEGN.

FG. 406

F.S. 407

Totale FG. 5904

406/9A 0V

406/9A 24V2

0V 500/0A

24V2 500/0A

E7.0 1000/8F

E7.1 1001/2F

E7.2 1001/4F

E7.3 X12

E7.4 X12

E7.5 X12

E7.6 X12

E7.7 X12

9	10	11	12	13	14	15	16
E7.0	E7.1	E7.2	E7.3	E7.4	E7.5	E7.6	E7.7
CPU: CPU01 MOD. : 4	CPU: CPU01 MOD. : 4	CPU: CPU01 MOD. : 4	CPU: CPU01 MOD. : 4	CPU: CPU01 MOD. : 4	CPU: CPU01 MOD. : 4	CPU: CPU01 MOD. : 4	CPU: CPU01 MOD. : 4
Name: A4 / Sheet: 300/3B	Name: A4 / Sheet: 300/3B	Name: A4 / Sheet: 300/3B	Name: A4 / Sheet: 300/3B	Name: A4 / Sheet: 300/3B	Name: A4 / Sheet: 300/3B	Name: A4 / Sheet: 300/3B	Name: A4 / Sheet: 300/3B
Z1 U52 - Livello massimo (NC) in JB1	Z1 U53 - Finecorsa (NO) in JB1	Z1 U54 - Finecorsa (NC) in JB1	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva

Dimostrazione eDesigner Reda

Automation Tech s.r.l.

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

Input Digitale

FILE :

DATA 15/11/2026

DISEGN.

FG. 407

F.S. 500


Totale FG. 5904

407/9A 0V

407/9A 24V2


0V 600/0E

24V2 1000/0D



CPU: CPU01
MOD. : 5

Name:	Sheet:
A5	300/4B




EW8.0

CPU: CPU01
MOD. : 5

Name:	Sheet:
A5	300/4B

INV13 G120C Valore analogico




EW10.0

CPU: CPU01
MOD. : 5

Name:	Sheet:
A5	300/4B

INV14 G120C Valore analogico




EW12.0

CPU: CPU01
MOD. : 5

Name:	Sheet:
A5	300/4B

Riserva



EW14.0

CPU: CPU01
MOD. : 5

Name:	Sheet:
A5	300/4B

Riserva

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Input Analogici	FG. 500 F.S. 600

Name:	Sheet:
A14	300/7B

CPU: **CPU01**
MOD. : **14**

L+ M

INV01 ATV320 Riferimento 0-10 V	
Name: A14	Sheet: 300/7B
CPU: **CPU01** MOD. : **14**	
AW16.0	
9 1 5 13	

AW16.0A → 162/6B
AW16.0B → 162/6B

INV04 ATV630 Riferimento 0-10 V	
Name: A14	Sheet: 300/7B
CPU: **CPU01** MOD. : **14**	
AW18.0	
10 2 6 14	

AW18.0A → 165/6B
AW18.0B → 165/6B

INV07 FC 280 Riferimento 0-10 V	
Name: A14	Sheet: 300/7B
CPU: **CPU01** MOD. : **14**	
AW20.0	
11 3 7 15	


AW20.0A → 168/2B
0V → 168/3B

INV10 FC 302 Riferimento 0-10 V	
Name: A14	Sheet: 300/7B
CPU: **CPU01** MOD. : **14**	
AW22.0	
12 4 8 16	

AW22.0A → 171/4B
AW22.0B → 171/4B

500/9A 0V → 0V 601/0E
75/3D 24V3 → 24V3 601/0F

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Output Analogici	FG. 600 F.S. 601
					Totale FG. 5904


INV13 G120C Riferimento 0-10 V
Name: A15
Sheet: 300/7B
CPU: CPU01
MOD. : 15
AW24.0
9 1 5 13
AW24.0A
AW24.0B
174/3B
174/4B
Riserva
Name: A15
Sheet: 300/7B
CPU: CPU01
MOD. : 15
AW26.0
10 2 6 14
AW26.0A
AW26.0B
AW26.0A X12
AW26.0B X12
Riserva
Name: A15
Sheet: 300/7B
CPU: CPU01
MOD. : 15
AW28.0
11 3 7 15
AW28.0A
AW28.0B
AW28.0A X12
AW28.0B X12
Riserva
Name: A15
Sheet: 300/7B
CPU: CPU01
MOD. : 15
AW30.0
12 4 8 16
AW30.0A
AW30.0B
AW30.0A X12
AW30.0B X12
600/9E 0V
0V 700/0D
600/9F 24V3
24V3 710/0F
Dimostrazione eDesigner Reda
Automation Tech s.r.l.
SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO
Output Analogici
FILE :
DATA 15/11/2026
DISEGN.
FG. 601
F.S. 700
Totale FG. 5904

	Z1 U04 Marcia Pompa con sezionatore 4 kW	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	
Name: A6	Name: A6	Name: A6	Name: A6	Name: A6	Name: A6	Name: A6	Name: A6	Name: A6	
Sheet: 300/4B	Sheet: 300/4B	Sheet: 300/4B	Sheet: 300/4B	Sheet: 300/4B	Sheet: 300/4B	Sheet: 300/4B	Sheet: 300/4B	Sheet: 300/4B	
CPU: CPU01 MOD. : 6	CPU: CPU01 MOD. : 6	CPU: CPU01 MOD. : 6	CPU: CPU01 MOD. : 6	CPU: CPU01 MOD. : 6	CPU: CPU01 MOD. : 6	CPU: CPU01 MOD. : 6	CPU: CPU01 MOD. : 6	CPU: CPU01 MOD. : 6	
	A0.0	A0.1	A0.2	A0.3	A0.4	A0.5	A0.6	A0.7	
L+ M	1	2	3	4	5	6	7	8	

A0.1 — A0.1 X12
A0.2 — A0.2 X12
A0.3 — A0.3 X12
A0.4 — A0.4 X12
A0.5 — A0.5 X12
A0.6 — A0.6 X12
A0.7 — A0.7 X12

A0.0


700KM1

601/9E 0V — 0V 701/0D

153/1C 2 1
153/1C 4 3
153/1C 6 5
14 13

91/9A 24V_X3

Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 700 F.S. 701
				Totale FG. 5904



700/9D 0V

0V 702/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026 DISEGN.	Output Digitale		FG. 701 F.S. 702
					Totale FG. 5904

	Z1 U02 Marcia Nastro carico DOL 2,2 kW	Z1 U05 Marcia Riserva partenza diretta 3 kW	Z1 U06 Marcia Argano inversione con sezionatore 1,5 kW	Z1 U06 Invers. Argano inversione con sezionatore 1,5 kW	Z1 U07 Marcia Riserva inversione 0,75 kW	Z1 U07 Invers. Riserva inversione 0,75 kW	Z1 U62 Marcia Compressore DOL 5,5 kW comandato da N1	Z1 U43 Apertura Valvola lubrificazione
Name:	A7	A7	A7	A7	A7	A7	A7	A7
Sheet:	300/4B	300/4B	300/4B	300/4B	300/4B	300/4B	300/4B	300/4B
CPU:	CPU01	CPU01	CPU01	CPU01	CPU01	CPU01	CPU01	CPU01
MOD. :	7	7	7	7	7	7	7	7
	A2.0	A2.1	A2.2	A2.3	A2.4	A2.5	A2.6	A2.7
L+ M	1	2	3	4	5	6	7	8

A2.0 A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A2.6 A2.7 1400/2F

702KM1 702KM2 702KM3 702KM4 702KM5 702KM6 702KM7

701/9D 0V — 0V 703/0D

92/9A 24V_X1

154/1C	155/1C	156/1C	156/2C	157/1C	157/2C	154/3C
154/1C	155/1C	156/1C	156/2C	157/1C	157/2C	154/3C
154/1C	155/1C	156/1C	156/2C	157/1C	157/2C	154/3C

0	1	2	3	4	5	6	7	8

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Output Digitale

FG. 702
F.S. 703
Totale FG. 5904

Z1 U44 Apertura Valvola scarico

Name:	Sheet:
A7	300/4B

CPU: CPU01
MOD. : 7

A3.0

9

A3.0 → 1400/4F

Z1 U45 Apertura Valvola soffio

Name:	Sheet:
A7	300/4B

CPU: CPU01
MOD. : 7

A3.1

10

A3.1 → 1400/6F

INV01 ATV320 Marcia avanti

Name:	Sheet:
A7	300/4B

CPU: CPU01
MOD. : 7

A3.2

11

A3.2 → 162/4B

INV01 ATV320 Marcia indietro

Name:	Sheet:
A7	300/4B

CPU: CPU01
MOD. : 7

A3.3

12

A3.3 → 162/4B

INV01 ATV320 Reset guasti

Name:	Sheet:
A7	300/4B

CPU: CPU01
MOD. : 7

A3.4

13

A3.4 → 162/4B

INV02 ATV320 Marcia avanti

Name:	Sheet:
A7	300/4B

CPU: CPU01
MOD. : 7

A3.5

14

A3.5 → 163/4B

INV02 ATV320 Marcia indietro

Name:	Sheet:
A7	300/4B

CPU: CPU01
MOD. : 7

A3.6

15

A3.6 → 163/4B

INV02 ATV320 2 velocita preimpostate

Name:	Sheet:
A7	300/4B

CPU: CPU01
MOD. : 7

A3.7

16

A3.7 → 163/4B

702/9D 0V → 0V 704/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Output Digitale

FG. 703
F.S. 704
Totale FG. 5904

INV02 ATV320 4 velocita preimpostate		
Name: A8	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 8		
A4.0		
1		

INV02 ATV320 Reset guasti		
Name: A8	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 8		
A4.1		
2		

INV04 ATV630 Marcia avanti		
Name: A8	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 8		
A4.2		
3		

INV04 ATV630 Marcia indietro		
Name: A8	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 8		
A4.3		
4		

INV04 ATV630 Reset guasti		
Name: A8	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 8		
A4.4		
5		

INV05 ATV630 Marcia avanti		
Name: A8	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 8		
A4.5		
6		

INV05 ATV630 2 velocita preimpostate		
Name: A8	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 8		
A4.6		
7		

INV05 ATV630 4 velocita preimpostate		
Name: A8	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 8		
A4.7		
8		

A4.0 → 163/3B

A4.1 → 163/3B

A4.2 → 165/2B

A4.3 → 165/3B

A4.4 → 165/3B

A4.5 → 166/2B

A4.6 → 166/3B

A4.7 → 166/4B

703/9D 0V → 0V 705/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 704 F.S. 705
					Totale FG. 5904

INV07 FC 280 Start		
Name: A8	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 8		
A5.0		
9		

INV07 FC 280 Inversione		
Name: A8	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 8		
A5.1		
10		

INV07 FC 280 Reset		
Name: A8	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 8		
A5.2		
11		

INV08 FC 280 Start		
Name: A8	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 8		
A5.3		
12		

INV08 FC 280 Inversione		
Name: A8	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 8		
A5.4		
13		

INV08 FC 280 Preset bit 0		
Name: A8	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 8		
A5.5		
14		

INV08 FC 280 Preset bit 1		
Name: A8	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 8		
A5.6		
15		

INV08 FC 280 Reset		
Name: A8	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 8		
A5.7		
16		

A5.0 → 168/4B

A5.1 → 168/4B

A5.2 → 168/4B

A5.3 → 169/4B

A5.4 → 169/4B

A5.5 → 169/5B

A5.6 → 169/5B

A5.7 → 169/4B

704/9D 0V ◄——— 0V ———► 706/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 705 F.S. 706
					Totale FG. 5904

INV10 FC 302 Start		
Name: A9	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 9		
A6.0		
1		

INV10 FC 302 Reset		
Name: A9	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 9		
A6.1		
2		

INV11 FC 302 Start		
Name: A9	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 9		
A6.2		
3		

INV11 FC 302 Preset bit 0		
Name: A9	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 9		
A6.3		
4		

INV11 FC 302 Preset bit 1		
Name: A9	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 9		
A6.4		
5		

INV11 FC 302 Reset		
Name: A9	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 9		
A6.5		
6		

INV13 G120C Marcia		
Name: A9	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 9		
A6.6		
7		

INV13 G120C Inversione		
Name: A9	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 9		
A6.7		
8		

A6.0 → 171/5B

A6.1 → 171/5B

A6.2 → 172/5B

A6.3 → 172/6B

A6.4 → 172/7B

A6.5 → 172/5B

A6.6 → 174/4B

A6.7 → 174/4B

705/9D 0V → 0V 707/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 706 F.S. 707
					Totale FG. 5904

INV13 G120C Reset		
Name: A9	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 9		
A7.0		
9		

INV14 G120C Velocità 1		
Name: A9	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 9		
A7.1		
10		

INV14 G120C Velocità 2		
Name: A9	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 9		
A7.2		
11		

INV14 G120C Reset		
Name: A9	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 9		
A7.3		
12		

Z1 U48 Apertura Valvola soffio in campo JB1		
Name: A9	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 9		
A7.4		
13		

Riserva		
Name: A9	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 9		
A7.5		
14		

Riserva		
Name: A9	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 9		
A7.6		
15		

Riserva		
Name: A9	Sheet: 300/5B	
CPU: CPU01 MOD. : 9		
A7.7		
16		

A7.0 → 174/4B

A7.1 → 175/4B

A7.2 → 175/4B

A7.3 → 175/4B

A7.4 → 1002/2F

A7.5 ← A7.5 X12

A7.6 ← A7.6 X12

A7.7 ← A7.7 X12

706/9D 0V ——— 0V 708/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 707 F.S. 708
					Totale FG. 5904

	Z1 U03 Marcia Traslazione con inversione 1,1 kW	Z1 U03 Invers. Traslazione con inversione 1,1 kW	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva
Name:	A10	A10	A10	A10	A10	A10	A10	A10
Sheet:	300/5B	300/5B	300/5B	300/5B	300/5B	300/5B	300/5B	300/5B
CPU:	CPU01	CPU01	CPU01	CPU01	CPU01	CPU01	CPU01	CPU01
MOD. :	10	10	10	10	10	10	10	10
	A8.0	A8.1	A8.2	A8.3	A8.4	A8.5	A8.6	A8.7
L+ M	1	2	3	4	5	6	7	8

A8.0

A8.1

A8.2 → A8.2 X12

A8.3 → A8.3 X12

A8.4 → A8.4 X12

A8.5 → A8.5 X12

A8.6 → A8.6 X12

A8.7 → A8.7 X12

708KM1

708KM2

707/9D 0V

0V 709/0D


161/1C 2 1
161/1C 4 3
161/1C 6 5
14 13

161/2C 2 1
161/2C 4 3
161/2C 6 5
14 13

93/9A 24V_X2

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Output Digitale

FG. 708
F.S. 709
Totale FG. 5904



708/9D 0V

0V 710/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 709 F.S. 710
					Totale FG. 5904

	Z1 U23 - Pulsante luminoso verde pulpito	Z1 U24 - Pulsante luminoso rosso pulpito	Z1 U25 - Pulsante luminoso giallo pulpito	Z1 U26 - Pulsante luminoso blu pulpito	Z1 U27 - Pulsante luminoso bianco pulpito	Z1 U29 - Spia rossa pulpito	Z1 U30 - Spia gialla pulpito	Z1 U31 - Spia verde pulpito
Name:	A11	A11	A11	A11	A11	A11	A11	A11
Sheet:	300/6B	300/6B	300/6B	300/6B	300/6B	300/6B	300/6B	300/6B
CPU:	CPU01	CPU01	CPU01	CPU01	CPU01	CPU01	CPU01	CPU01
MOD. :	11	11	11	11	11	11	11	11
	A10.0	A10.1	A10.2	A10.3	A10.4	A10.5	A10.6	A10.7
L+ M	1	2	3	4	5	6	7	8

A10.0 A10.0 X12
A10.1 A10.1 X12
A10.2 A10.2 X12
A10.3 A10.3 X12
A10.4 A10.4 X12
A10.5 A10.5 X12
A10.6 A10.6 X12
A10.7 A10.7 X12

402SH1 X1 402/7C GN X2 0V X12
402SH2 X1 402/8C RD X2 0V X12
402SH3 X1 402/9C YE X2 0V X12
403SH1 X1 403/2C BU X2 0V X12
403SH2 X1 403/3C WH X2 0V X12
710HL1 RD 0V X12
710HL2 YE 0V X12
710HL3 GN 0V X12

709/9D 0V → 0V 711/0D

601/9F 24V3 → 24V3 711/0F

Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 710
				F.S. 711
				Totale FG. 5904

Z1 U32 – Spia blu pulpito		Z1 U33 – Spia bianca pulpito		Z1 U34 Torretta Rossa Torretta Luminosa pulpito		Z1 U34 Torretta Verde Torretta Luminosa pulpito		Z1 U34 Torretta Gialla Torretta Luminosa pulpito		Z1 U35 – Sirena pulpito		Riserva		Riserva	
Name: A11	Sheet: 300/6B	Name: A11	Sheet: 300/6B	Name: A11	Sheet: 300/6B	Name: A11	Sheet: 300/6B	Name: A11	Sheet: 300/6B	Name: A11	Sheet: 300/6B	Name: A11	Sheet: 300/6B	Name: A11	Sheet: 300/6B
CPU: CPU01 MOD. : 11		CPU: CPU01 MOD. : 11		CPU: CPU01 MOD. : 11		CPU: CPU01 MOD. : 11		CPU: CPU01 MOD. : 11		CPU: CPU01 MOD. : 11		CPU: CPU01 MOD. : 11		CPU: CPU01 MOD. : 11	
A11.0		A11.1		A11.2		A11.3		A11.4		A11.5		A11.6		A11.7	
9		10		11		12		13		14		15		16	

A11.0 → A11.0 X12

A11.1 → A11.1 X12

A11.2 → A11.2 X12 → QG WA U34.R FS180R18 2x0.75

A11.3 → A11.3 X12 → QG WA U34.V FS180R18 2x0.75

A11.4 → A11.4 X12 → QG WA U34.G FS180R18 2x0.75

A11.5 → A11.5 X12 → QG WA U35 FS180R18 2x0.75

A11.6 → A11.6 X12

A11.7 → A11.7 X12

711HL1 BU — 0V X12

711HL2 WH — 0V X12

711HL3 RD — 0V X12

711HL4 GN — 0V X12

711HL5 YE — 0V X12

711HA1 — 0V X12

710/9D 0V ⟶ 0V 712/0C

710/9F 24V3 ⟶ 24V3 712/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 711 F.S. 712
					Totale FG. 5904

Name: A12	Sheet: 300/6B	Name: A12	Sheet: 300/6B
CPU: CPU01 MOD. : 12		CPU: CPU01 MOD. : 12	
L+ M		A12.0	1

Z1 U46 Apertura Valvola sotto relè 24VDC

Name: A12	Sheet: 300/6B	Name: A12	Sheet: 300/6B
CPU: CPU01 MOD. : 12		CPU: CPU01 MOD. : 12	
A12.1	2	A12.2	3
A12.3	4	A12.4	5
A12.5	6	A12.6	7
A12.7	8		

Riserva

A12.0 A12.1 A12.2 A12.3 A12.4 A12.5 A12.6 A12.7

A12.5 X12 A12.6 X12 A12.7 X12

712KA1 712KA2 712KA3 712KA4 712KA5

711/9D 0V 0V 713/0C

712/2D 712/3D 712/4D 712/5D 712/6D

711/9F 24V3 24V3 713/0D

712KA1 712/2C 712KA2 712/3C 712KA3 712/4C 712KA4 712/5C 712KA5 712/6C

712.01 712.02 712.03 712.04

712.01 X12 712.02 X12 712.03 X12 712.04 X12

A12.0A

1400/8F

		Dimostrazione eDesigner Reda		Automation Tech s.r.l.		SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO				
		FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.		Output Digitale			FG. 712	
									F.S. 713	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG.	5904

Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Z1 U47 Apertura Valvola sotto relè 230VAC
Name: A12 / Sheet: 300/6B	Name: A12 / Sheet: 300/6B	Name: A12 / Sheet: 300/6B	Name: A12 / Sheet: 300/6B	Name: A12 / Sheet: 300/6B	Name: A12 / Sheet: 300/6B	Name: A12 / Sheet: 300/6B	Name: A12 / Sheet: 300/6B
CPU: CPU01 MOD. : 12	CPU: CPU01 MOD. : 12	CPU: CPU01 MOD. : 12	CPU: CPU01 MOD. : 12	CPU: CPU01 MOD. : 12	CPU: CPU01 MOD. : 12	CPU: CPU01 MOD. : 12	CPU: CPU01 MOD. : 12
A13.0	A13.1	A13.2	A13.3	A13.4	A13.5	A13.6	A13.7
9	10	11	12	13	14	15	16
A13.0	A13.1	A13.2	A13.3	A13.4	A13.5	A13.6	A13.7
A13.0 X12	A13.1 X12	A13.2 X12	A13.3 X12	A13.4 X12	A13.5 X12	A13.6 X12	713KA1

712/9C 0V → 0V 714/0C

1401/2C

712/9D 24V3 → 24V3 714/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda		Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO					
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Output Digitale				FG. 713	
								F.S. 714	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

	Z1 – Uscita relè – contatto in morsettiera da/verso linea a monte	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva
Name:	A13	A13	A13	A13	A13	A13	A13	A13	A13
Sheet:	300/6B	300/6B	300/6B	300/6B	300/6B	300/6B	300/6B	300/6B	300/6B
CPU:	CPU01	CPU01	CPU01	CPU01	CPU01	CPU01	CPU01	CPU01	CPU01
MOD. :	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	A14.0	A14.1	A14.2	A14.3	A14.4	A14.5	A14.6	A14.7	
	L+ M	1	2	3	4	5	6	7	8

A14.0

714KA1

713/9C 0V

713/9D 24V3

714/2D

A14.1 — A14.1 X12

A14.2 — A14.2 X12

A14.3 — A14.3 X12

A14.4 — A14.4 X12

A14.5 — A14.5 X12

A14.6 — A14.6 X12

A14.7 — A14.7 X12

0V 715/0C

714.01 X30

714.01


714KA1

714/2C

714.02

714.02 X30

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
			Output Digitale	FG. 714
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	F.S. 715
				Totale FG. 5904



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 715 F.S.1000
					Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pressostato di minima (NO) in JB1 *Z1*		Pressostato di massima (NC) in JB1 *Z1*		Livello minimo (NO) in JB1 *Z1*		Livello massimo (NC) in JB1 *Z1*	

+BM

1000S1 p>

1000S2 p<

1000SL1

1000SL2

JB1 WA U49 FS180R18 2x0.75

JB1 WA U50 FS180R18 2x0.75

JB1 WA U51 FS180R18 2x0.75

JB1 WA U52 FS180R18 2x0.75

+JB1

24V2 X12 — E6.5 X12

24V2 X12 — E6.6 X12

24V2 X12 — E6.7 X12

24V2 X12 — E7.0 X12

500/9A 24V2

715/9C 0V

24V2 → 1001/0D

0V → 1001/0D

E6.5 → 406/7C

E6.6 → 406/8C

E6.7 → 406/9C

E7.0 → 407/2C

Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione	FG. 1000 F.S. 1001

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Finecorsa (NO) in JB1 *Z1*		Finecorsa (NC) in JB1 *Z1*					

+BM

1001S1

1001S2

JB1 WA U53
FS180R18 2x0.75

JB1 WA U54
FS180R18 2x0.75

+JB1

24V2
X12

E7.1
X12

24V2
X12

E7.2
X12

1000/9D 24V2

1000/9D 0V

24V2 1002/0D

0V 1002/0D

E7.1

407/3C

E7.2

407/4C

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione	FG. 1001 F.S.1002

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Valvola soffio in campo JB1 *Z1*								

+BM

1002YV1 A1

A2

JB1 WA U48
FS180R18 3G1

+JB1

0V
X12

A7.4
X12

1001/9D 24V2

1001/9D 0V

24V2 1402/0D

0V 1400/0D

A7.4

707/6D

	Dimostrazione eDesigner Reda		Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO			FG. 1002		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione			F.S.1400		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Valvola lubrificazione *Z1*		Valvola scarico *Z1*		Valvola soffio *Z1*		Valvola sotto relè 24VDC *Z1*		

+BM

1400YV1 A1 A2 — QG WA U43 FS180R18 3G1

1400YV2 A1 A2 — QG WA U44 FS180R18 3G1

1400YV3 A1 A2 — QG WA U45 FS180R18 3G1

1400YV4 A1 A2 — QG WA U46 FS180R18 3G1

+QG

0V X12 — A2.7 X12 — A2.7 → 702/9D

0V X12 — A3.0 X12 — A3.0 → 703/2D

0V X12 — A3.1 X12 — A3.1 → 703/3D

0V X12 — A12.0A X12 — A12.0A → 712/2E

1002/9D 0V — 0V 1402/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Bordo macchina	FG. 1400 F.S. 1401

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Valvola sotto relè 230VAC *Z1*								

+BM

1401YV1 A1

A2

1401.01

QG WA U47
FS180R18 3G1

+QG

1401.01
X11

30N
X11

713KA1
713/9C

60/9A 30L1

60/9B 30N

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE : DATA 15/11/2026	DISEGN.	Bordo macchina 230VAC	FG. 1401 F.S.1402

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Valvola lubrificazione *Z1*		Valvola scarico *Z1*		Valvola sotto relè 24VDC *Z1*			

+BM

1402S1

1402S2

1402S3

QG WB U43
FS180R18 2x0.75

QG WB U44
FS180R18 2x0.75

QG WB U46
FS180R18 2x0.75

+QG

24V2
X12

E4.1
X12

24V2
X12

E4.2
X12

24V2
X12

E4.3
X12

1002/9D 24V2

1400/9D 0V

24V2 1403/0D

0V 1403/0D

E4.1
404/3C

E4.2
404/4C

E4.3
404/5C

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Bordo macchina

FG. 1402
F.S. 1403

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Valvola sotto relè 230VAC *Z1*							

+BM

1403S1

QG WB U47
FS180R18 2x0.75

+QG

24V2
X12

E4.4
X12

1402/9D 24V2

1402/9D 0V

0V 2075/08

E4.4
404/6C

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Bordo macchina

FG. 1403
F.S. 1900

Totale FG. 5904

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+QG						
20QF1	3VA1116-4FD42-0AA0	Interruttore 3VA1 IEC Telaio 160 Switching capacity class S Icu=36 kA 41…	Siemens	+QG	20	1
	3VA9157-0FK21	COM. RINV. BLOCCOPORTA X 3VA10/1 STD	Siemens	+QG	20	1
	3VA9111-0WF40	CALOTTA COPRIM. ALTA X 3VA10/1 4P 1 PZ.	Siemens	+QG	20	2
20A1		Incluso nella carpenteria		+QG	20	1
20WB1	01500	Supporto sbarre universale 60Classic, 3 poli, con fori esterni aggiuntivi…	Wohner	+QG	20	6
	01489	Supporto PE/N 1 polo 60Classic, agganciabile a 01500, per sbarre piatte 1…	Wohner	+QG	20	6
	01622	Sbarra rame Cu-ETP 30x5 mm, lunghezza 2,40 m, stagnata	Wohner	+QG	20	2
	01287	Morsetto universale CRITO 16-70 mm2 (AWG 6-2/0), 175 A, per sbarre piatte…	Wohner	+QG	20	28
	01599	Profilo di copertura frontale per sistemi a 4 poli 60Classic, lunghezza 1…	Wohner	+QG	20	1
	01137	Set di supporti (sx+dx) per profili di copertura 01599/01555/01417, siste…	Wohner	+QG	20	2
20WB2	NSYECB1M153	Barra di messa a terra in ottone M5, lunghezza 1 m, 87 fori preforati, el…	Schneider Electric	+QG	20	1
30QF1	5SY6206-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 2 poli, curva C, 6 A, prof…	Siemens	+QG	30	1
	5SM2322-0	Blocco differenziale, per 5SY, 1P+N, tipo AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230…	Siemens	+QG	30	1
40QF1	5SY6204-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 2 poli, curva C, 4A, profo…	Siemens	+QG	40	1
40S1	4127010	Interruttore di posizione della porta con accessori di montaggio, esecuzi…	Rittal	+QG	40	1
40HL1	2500100	Lampada a LED per armadi di comando, senza presa di alimentazione, 100-23…	Rittal	+QG	40	1
50QF1	5SY6204-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 2 poli, curva C, 4A, profo…	Siemens	+QG	50	1
50S1	3110000	Termostato per la regolazione della temperatura interna dell'armadio, reg…	Rittal	+QG	50	1
50EV1	3239700	Ventilatore-filtro Blue e+ a flusso diagonale, montaggio a parete, plasti…	Rittal	+QG	50	1
	3239300	Filtro di uscita Blue e+ per ventilatori-filtro SK 3239.7xx, L x A 204 x…	Rittal	+QG	50	1
60QF1	5SY6204-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 2 poli, curva C, 4A, profo…	Siemens	+QG	60	1
60XS1	2506120	Presa di alimentazione SZ Schuko per guide DIN TS 35/7,5 e TS 35/15 (EN 6…	Rittal	+QG	60	1
70QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	70	1
	3NW6001-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 6A GG	Siemens	+QG	70	3
70GD1	6EP1436-2BA10	SITOP PSU300S trifase, DC 24 V/20 A.Alimentatore stabilizzato Ingresso: 3…	Siemens	+QG	70	1
70QU2	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	70	1
	3NW6007-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 20A GG	Siemens	+QG	70	1
75QU1	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	75	1
	3NW6004-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 4A GG	Siemens	+QG	75	1
75QU2	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	75	1
	3NW6004-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 4A GG	Siemens	+QG	75	1
75QU3	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	75	1
	3NW6004-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 4A GG	Siemens	+QG	75	1
75QU4	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	75	1
	3NW6004-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 4A GG	Siemens	+QG	75	1
75QU5	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	75	1
	3NW6001-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 6A GG	Siemens	+QG	75	1
75QU6	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	75	1
	3NW6001-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 6A GG	Siemens	+QG	75	1
75QU7	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	75	1
	3NW6001-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 6A GG	Siemens	+QG	75	1
75QU8	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	75	1
	3NW6001-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 6A GG	Siemens	+QG	75	1
81QU1	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	81	1

Dimostrazione eDesigner Reda

Automation Tech s.r.l.

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

FILE :

DATA 15/11/2026

DISEGN.

Distinta materiali +QG

Bill of materials

FG. 1900

F.S. 1901

Totale FG. 5904

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+QG						
	3NW6001-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 6A GG	Siemens	+QG	81	1
270KM1	3RT2015-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	270	1
	3RH2911-1LA20	Auxiliary switch on the front, 2 NO Current path 1 NO, 1 NO Connection fr…	Siemens	+QG	270	1
270KM2	3RT2015-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	270	1
	3RH2911-1LA20	Auxiliary switch on the front, 2 NO Current path 1 NO, 1 NO Connection fr…	Siemens	+QG	270	1
272KM1	3RT2015-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	272	1
272KM2	3RT2015-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	272	1
274KM1	3RT2015-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	274	1
274KM2	3RT2015-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	274	1
84FU1	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	84	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	84	1
84FU2	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	84	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	84	1
84FU3	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	84	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	84	1
84FU4	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	84	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	84	1
85FU1	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	85	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	85	1
85FU2	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	85	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	85	1
85FU3	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	85	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	85	1
85FU4	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	85	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	85	1
86FU1	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	86	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	86	1
87FU1	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	87	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	87	1
92KM1	3RT2028-1BB40	Contattore di potenza, AC-3 38 A, 18.5 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 24 V DC 3…	Siemens	+QG	92	1
92KM2	3RT2028-1BB40	Contattore di potenza, AC-3 38 A, 18.5 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 24 V DC 3…	Siemens	+QG	92	1
93KM1	3RT2017-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Si…	Siemens	+QG	93	1
93KM2	3RT2017-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Si…	Siemens	+QG	93	1
91KM1	3RT2016-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	91	1
91KM2	3RT2016-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	91	1
150QF1	5SY6425-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 4 poli, curva C, 25A, prof…	Siemens	+QG	150	1
	5ST3010	Blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC per Interruttore magnetotermi…	Siemens	+QG	150	1
151QF1	5SY6310-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 3 poli, curva C, 10A, prof…	Siemens	+QG	151	1
	5ST3010	Blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC per Interruttore magnetotermi…	Siemens	+QG	151	1
152QF1	5SY6216-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 2 poli, curva C, 16A, prof…	Siemens	+QG	152	1
	5ST3010	Blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC per Interruttore magnetotermi…	Siemens	+QG	152	1
153QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	153	1
	3NW8003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 10A AM	Siemens	+QG	153	3
153FR1	3RU2116-1JB0	Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2116-1JB0, campo 7...10A, classe 1…	Siemens	+QG	153	1

Dimostrazione eDesigner Reda

Automation Tech s.r.l.

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

Distinta materiali +QG
Bill of materials

FILE :

DATA 15/11/2026

DISEGN.

FG. 1901

F.S.1902

Totale FG. 5904

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+QG						
700KM1	3RT2017-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Si…	Siemens	+QG	700	1
154QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	154	1
	3NW8001-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 6A AM	Siemens	+QG	154	3
154FR1	3RU2116-1GB0	Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2116-1GB0, campo 4,5...6,3A, class…	Siemens	+QG	154	1
702KM1	3RT2015-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	702	1
154QU2	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	154	1
	3NW8005-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 16A AM	Siemens	+QG	154	3
154FR2	3RU2116-1KB0	Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2116-1KB0, campo 9...12,5A, classe…	Siemens	+QG	154	1
702KM7	3RT2018-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 16 A, 7.5 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Si…	Siemens	+QG	702	1
155QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	155	1
	3NW8008-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 8A AM	Siemens	+QG	155	3
155FR1	3RU2116-1HB0	Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2116-1HB0, campo 5,5...8A, classe…	Siemens	+QG	155	1
702KM2	3RT2016-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	702	1
156QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	156	1
	3NW8001-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 6A AM	Siemens	+QG	156	3
156FR1	3RU2116-1EB0	Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2116-1EB0, campo 2,8...4A, classe…	Siemens	+QG	156	1
702KM3	3RT2015-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	702	1
702KM4	3RT2015-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	702	1
	3RA2912-2H	Interblocco meccanico con 2 clip di collegamento per due contattori 3RT20…	Siemens	+QG	702	1
157QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	157	1
	3NW8004-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 4A AM	Siemens	+QG	157	3
157FR1	3RU2116-1BB0	Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2116-1BB0, campo 1,4...2A, classe…	Siemens	+QG	157	1
702KM5	3RT2015-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	702	1
702KM6	3RT2015-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	702	1
	3RA2912-2H	Interblocco meccanico con 2 clip di collegamento per due contattori 3RT20…	Siemens	+QG	702	1
158QF1	5SY6404-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 4 poli, curva C, 4A, profo…	Siemens	+QG	158	1
	5ST3010	Blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC per Interruttore magnetotermi…	Siemens	+QG	158	1
159QF1	5SY6304-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 3 poli, curva C, 4A, profo…	Siemens	+QG	159	1
	5ST3010	Blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC per Interruttore magnetotermi…	Siemens	+QG	159	1
160QF1	5SY6204-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 2 poli, curva C, 4A, profo…	Siemens	+QG	160	1
	5ST3010	Blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC per Interruttore magnetotermi…	Siemens	+QG	160	1
161QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	161	1
	3NW8004-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 4A AM	Siemens	+QG	161	3
161FR1	3RU2116-1DB0	Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2116-1DB0, campo 2,2...3,2A, class…	Siemens	+QG	161	1
708KM1	3RT2015-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	708	1
708KM2	3RT2015-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	708	1
	3RA2912-2H	Interblocco meccanico con 2 clip di collegamento per due contattori 3RT20…	Siemens	+QG	708	1
162QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	162	1
	3NW6008-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 8A GG	Siemens	+QG	162	3
162A1	ATV320U07N4B	Variatore di velocita' Altivar Machine ATV320 formato book, trifase 380-5…	Schneider Electric	+QG	162	1
163QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	163	1
	3NW6006-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 12A GG	Siemens	+QG	163	3
163A1	ATV320U15N4B	Variatore di velocita' Altivar Machine ATV320 formato book, trifase 380-5…	Schneider Electric	+QG	163	1
164QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	164	1

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+QG						
	3NW6005-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 16A GG	Siemens	+QG	164	3
164A1	ATV320U22N4B	Variatore di velocita' Altivar Machine ATV320 formato book, trifase 380-5…	Schneider Electric	+QG	164	1
164KF1	VW3A3627	Scheda di comunicazione ProfiNet 2 connettori RJ45	Schneider Electric	+QG	164	1
165QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	165	1
	3NW6008-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 8A GG	Siemens	+QG	165	3
165A1	ATV630U15N4	Variatore di velocita' Altivar Process ATV630, trifase 380-480 V, 1,5 kW…	Schneider Electric	+QG	165	1
166QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	166	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	166	3
166A1	ATV630U22N4	Variatore di velocita' Altivar Process ATV630, trifase 380-480 V, 2,2 kW…	Schneider Electric	+QG	166	1
167QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	167	1
	3NW6006-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 12A GG	Siemens	+QG	167	3
167A1	ATV630U30N4	Variatore di velocita' Altivar Process ATV630, trifase 380-480 V, 3 kW (s…	Schneider Electric	+QG	167	1
167KF1	VW3A3627	Scheda di comunicazione ProfiNet 2 connettori RJ45	Schneider Electric	+QG	167	1
168QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	168	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	168	3
168A1	FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXX…	VLT Midi Drive FC 280 trifase 380-480 VAC RFI Class A1/B (C1) H1 PROFINET…	Danfoss	+QG	168	1
169QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	169	1
	3NW6007-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 20A GG	Siemens	+QG	169	3
169A1	FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSXXXX…	VLT Midi Drive FC 280 trifase 380-480 VAC RFI Class A1/B (C1) H1 PROFINET…	Danfoss	+QG	169	1
170QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	170	1
	3NW6007-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 20A GG	Siemens	+QG	170	3
170A1	FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXX…	VLT Midi Drive FC 280 trifase 380-480 VAC RFI Class A1/B (C1) H1 PROFINET…	Danfoss	+QG	170	1
171QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	171	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	171	3
171A1	FC-302PK75T5E20H1XXXXXXSXXXX…	VLTAutomationDrive FC302 trifase 380-500 VAC IP20 / Chassis E20 RFI Class…	Danfoss	+QG	171	1
172QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	172	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	172	3
172A1	FC-302P1K5T5E20H1XXXXXXSXXXX…	VLTAutomationDrive FC302 trifase 380-500 VAC IP20 / Chassis E20 RFI Class…	Danfoss	+QG	172	1
173QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	173	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	173	3
173A1	FC-302P2K2T5E20H1XXXXXXSXXXX…	VLTAutomationDrive FC302 trifase 380-500 VAC IP20 / Chassis E20 RFI Class…	Danfoss	+QG	173	1
	130B1135	Opzione PROFINET VLT MCA 120 per FC 302 (slot A)	Danfoss	+QG	173	1
174QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	174	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	174	3
174T1	6SL3210-1KE12-3AF2	Inverter con filtro integrato - 3 AC 380...480 V / 2.2 A / 0.75 kW	Siemens	+QG	174	1
175QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	175	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	175	3
175T1	6SL3210-1KE14-3AF2	Inverter con filtro integrato - 3 AC 380...480 V / 4.1 A / 1.5 kW	Siemens	+QG	175	1
176QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	176	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	176	3
176T1	6SL3210-1KE15-8AF2	Inverter con filtro integrato - 3 AC 380...480 V / 5.6 A / 2.2 kW	Siemens	+QG	176	1
270KF1	3SK1111-1AB30	SIRIUS 3SK1 dispositivo base Standard. Circuiti di abilitazione a relè. A…	Siemens	+QG	270	1
271SH1	3SU1051-0AB50-0AA0	Pulsante luminoso con bottone piatto, standard, ad impulso, blu	Siemens	+QG	271	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	271	1

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+QG						
	3SU1401-1BB50-1AA0	Modulo LED blu per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti a…	Siemens	+QG	271	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	271	1
272KF1	3SK1111-1AB30	SIRIUS 3SK1 dispositivo base Standard. Circuiti di abilitazione a relè. A…	Siemens	+QG	272	1
273SH1	3SU1051-0AB50-0AA0	Pulsante luminoso con bottone piatto, standard, ad impulso, blu	Siemens	+QG	273	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	273	1
	3SU1401-1BB50-1AA0	Modulo LED blu per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti a…	Siemens	+QG	273	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	273	1
274KF1	3SK1111-1AB30	SIRIUS 3SK1 dispositivo base Standard. Circuiti di abilitazione a relè. A…	Siemens	+QG	274	1
275SH1	3SU1051-0AB50-0AA0	Pulsante luminoso con bottone piatto, standard, ad impulso, blu	Siemens	+QG	275	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	275	1
	3SU1401-1BB50-1AA0	Modulo LED blu per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti a…	Siemens	+QG	275	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	275	1
280SB1	3SU1050-1HB20-0AA0	Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, sblocco a rotazione, diametro 4…	Siemens	+QG	280	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	280	1
	3SU1400-1AA10-1CA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NC, morsetti a vite	Siemens	+QG	280	2
	3SU1900-0BA31-0AA0	Disco targhetta per ARRESTO DI EMERGENZA. Diametro 45 mm	Siemens	+QG	280	1
280SB2	3SU1050-1HB20-0AA0	Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, sblocco a rotazione, diametro 4…	Siemens	+QG	280	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	280	1
	3SU1400-1AA10-1CA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NC, morsetti a vite	Siemens	+QG	280	2
	3SU1900-0BA31-0AA0	Disco targhetta per ARRESTO DI EMERGENZA. Diametro 45 mm	Siemens	+QG	280	1
280SB3	3SU1050-1HB20-0AA0	Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, sblocco a rotazione, diametro 4…	Siemens	+QG	280	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	280	1
	3SU1400-1AA10-1CA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NC, morsetti a vite	Siemens	+QG	280	2
	3SU1900-0BA31-0AA0	Disco targhetta per ARRESTO DI EMERGENZA. Diametro 45 mm	Siemens	+QG	280	1
D0	6ES7193-6AR00-0AA0	BA 2×RJ45 (BusAdapter PROFINET con presa Ethernet standard per IM-PN)	Siemens	+QG	301	1
	6ES7512-1DM03-0AB0	CPU 1512SP-1 PN	Siemens	+QG	301	1
	6ES7954-8LE04-0AA0	SIMATIC S7, schede di memoria per S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 12 MB	Siemens	+QG	301	1
A1	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST	Siemens	+QG	400	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	400	1
401SB1	3SU1050-0AB40-0AA0	Pulsante con bottone piatto standard ad impulso, verde	Siemens	+QG	401	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	401	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	401	1
402SB1	3SU1050-0AB20-0AA0	Pulsante con bottone piatto standard ad impulso, rosso	Siemens	+QG	402	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1400-1AA10-1CA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NC, morsetti a vite	Siemens	+QG	402	1
A2	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST	Siemens	+QG	402	1
	6ES7193-6BP00-0BA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (di…	Siemens	+QG	402	1
402SB2	3SU1050-0AB30-0AA0	Pulsante con bottone piatto standard ad impulso, giallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	402	1
402SB3	3SU1050-0AB50-0AA0	Pulsante con bottone piatto standard ad impulso, blu	Siemens	+QG	402	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	402	1
402SB4	3SU1050-0AB60-0AA0	Pulsante con bottone piatto standard ad impulso, bianco	Siemens	+QG	402	1

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+QG						
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	402	1
402SB5	3SU1050-0AB10-0AA0	Pulsante con bottone piatto standard ad impulso, nero	Siemens	+QG	402	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	402	1
402SH1	3SU1051-0AB40-0AA0	Pulsante luminoso con bottone piatto, standard, ad impulso, verde	Siemens	+QG	402	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1401-1BB40-1AA0	Modulo LED verde per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti…	Siemens	+QG	402	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	402	1
402SH2	3SU1051-0AB20-0AA0	Pulsante luminoso con bottone piatto, standard, ad impulso, rosso	Siemens	+QG	402	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1401-1BB20-1AA0	Modulo LED rosso per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti…	Siemens	+QG	402	1
	3SU1400-1AA10-1CA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NC, morsetti a vite	Siemens	+QG	402	1
402SH3	3SU1051-0AB30-0AA0	Pulsante luminoso con bottone piatto, standard, ad impulso, giallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1401-1BB30-1AA0	Modulo LED giallo per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti…	Siemens	+QG	402	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	402	1
403SH1	3SU1051-0AB50-0AA0	Pulsante luminoso con bottone piatto, standard, ad impulso, blu	Siemens	+QG	403	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	403	1
	3SU1401-1BB50-1AA0	Modulo LED blu per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti a…	Siemens	+QG	403	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	403	1
403SH2	3SU1051-0AB60-0AA0	Pulsante luminoso con bottone piatto, standard, ad impulso, bianco	Siemens	+QG	403	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	403	1
	3SU1401-1BB60-1AA0	Modulo LED bianco per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti…	Siemens	+QG	403	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	403	1
403SA1	3SU1052-2BF10-0AA0	Selettore illuminabile, 22 mm, rotondo, metallo lucido, nero, selettore c…	Siemens	+QG	403	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	403	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	403	1
A3	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST	Siemens	+QG	404	1
	6ES7193-6BP00-0BA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (di…	Siemens	+QG	404	1
A4	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST	Siemens	+QG	406	1
	6ES7193-6BP00-0BA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (di…	Siemens	+QG	406	1
A5	6ES7134-6GD01-0BA1	Modulo ingressi analogici: AI 4xI 2-/4-wire ST	Siemens	+QG	500	1
	6ES7193-6BP00-0DA1	BU di tipo A1, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati, temperatura…	Siemens	+QG	500	1
A14	6ES7135-6HD00-0BA1	Modulo uscite analogiche: AQ 4xU/I ST	Siemens	+QG	600	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	600	1
A15	6ES7135-6HD00-0BA1	Modulo uscite analogiche: AQ 4xU/I ST	Siemens	+QG	601	1
	6ES7193-6BP00-0BA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (di…	Siemens	+QG	601	1
A6	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	700	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	700	1
A7	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	702	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	702	1
A8	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	704	1
	6ES7193-6BP00-0BA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (di…	Siemens	+QG	704	1

Dimostrazione eDesigner Reda

Automation Tech s.r.l.

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

Distinta materiali +QG
Bill of materials

FILE :

DATA 15/11/2026

DISEGN.

FG. 1905

F.S. 1906

Totale FG. 5904

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+QG						
A9	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	706	1
	6ES7193-6BP00-0BA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (di…	Siemens	+QG	706	1
A10	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	708	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	708	1
A11	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	710	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	710	1
710HL1	3SU1051-6AA20-0AA0	Indicatore luminoso con lente liscia, rosso	Siemens	+QG	710	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	710	1
	3SU1401-1BB20-1AA0	Modulo LED rosso per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti…	Siemens	+QG	710	1
710HL2	3SU1051-6AA30-0AA0	Indicatore luminoso con lente liscia, giallo	Siemens	+QG	710	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	710	1
	3SU1401-1BB30-1AA0	Modulo LED giallo per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti…	Siemens	+QG	710	1
710HL3	3SU1051-6AA40-0AA0	Indicatore luminoso con lente liscia, verde	Siemens	+QG	710	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	710	1
	3SU1401-1BB40-1AA0	Modulo LED verde per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti…	Siemens	+QG	710	1
711HL1	3SU1051-6AA50-0AA0	Indicatore luminoso con lente liscia, blu	Siemens	+QG	711	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	711	1
	3SU1401-1BB50-1AA0	Modulo LED blu per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti a…	Siemens	+QG	711	1
711HL2	3SU1051-6AA60-0AA0	Indicatore luminoso con lente liscia, bianco	Siemens	+QG	711	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	711	1
	3SU1401-1BB60-1AA0	Modulo LED bianco per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti…	Siemens	+QG	711	1
A12	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	712	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	712	1
712KA1	39.11.0.024.0060	Modulo relè di interfaccia Finder 39.11, 1 contatto in scambio 6 A, alime…	Finder	+QG	712	1
712KA2	39.11.0.024.0060	Modulo relè di interfaccia Finder 39.11, 1 contatto in scambio 6 A, alime…	Finder	+QG	712	1
712KA3	39.11.0.024.0060	Modulo relè di interfaccia Finder 39.11, 1 contatto in scambio 6 A, alime…	Finder	+QG	712	1
712KA4	39.11.0.024.0060	Modulo relè di interfaccia Finder 39.11, 1 contatto in scambio 6 A, alime…	Finder	+QG	712	1
712KA5	39.11.0.024.0060	Modulo relè di interfaccia Finder 39.11, 1 contatto in scambio 6 A, alime…	Finder	+QG	712	1
713KA1	39.11.0.024.0060	Modulo relè di interfaccia Finder 39.11, 1 contatto in scambio 6 A, alime…	Finder	+QG	713	1
A13	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	714	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	714	1
714KA1	39.11.0.024.0060	Modulo relè di interfaccia Finder 39.11, 1 contatto in scambio 6 A, alime…	Finder	+QG	714	1

Sigla/Cable	Tipo/Type	Formaz./Size	Fg/Sh
+QG			
QG WA BG01	FS18OR18	3G0.75	295
QG WA SQ01	FS18OR18	4x0.75	290
QG WA SQ02	FS18OR18	4x0.75	290
QG WA U04	FS18OR18	3G0.75	403
QG WA U06	FS18OR18	3G0.75	403
QG WA U34.G	FS18OR18	2x0.75	711
QG WA U34.R	FS18OR18	2x0.75	711
QG WA U34.V	FS18OR18	2x0.75	711
QG WA U35	FS18OR18	2x0.75	711
QG WA U38	FS18OR18	2x0.75	403
QG WA U39	FS18OR18	2x0.75	403
QG WA U43	FS18OR18	3G1	1400
QG WA U44	FS18OR18	3G1	1400
QG WA U45	FS18OR18	3G1	1400
QG WA U46	FS18OR18	3G1	1400
QG WA U47	FS18OR18	3G1	1401
QG WB BG01	FS18OR18	5G0.75	295
QG WB U43	FS18OR18	2x0.75	1402
QG WB U44	FS18OR18	2x0.75	1402
QG WB U46	FS18OR18	2x0.75	1402
QG WB U47	FS18OR18	2x0.75	1403
QG WM2 U04	FG16OR16	4G4	153
QG WM2 U06	FG16OR16	4G2.5	156
QG WM INV01	Cavo schermato	4G2,5	162
QG WM INV02	Cavo schermato	4G2,5	163
QG WM INV03	Cavo schermato	4G2,5	164
QG WM INV04	Cavo schermato	4G2,5	165
QG WM INV05	Cavo schermato	4G2,5	166
QG WM INV06	Cavo schermato	4G2,5	167
QG WM INV07	Cavo schermato	4G2,5	168
QG WM INV08	Cavo schermato	4G2,5	169
QG WM INV09	Cavo schermato	4G2,5	170
QG WM INV10	Cavo schermato	4G2,5	171
QG WM INV11	Cavo schermato	4G2,5	172
QG WM INV12	Cavo schermato	4G2,5	173
QG WM INV13	Cavo schermato	4G2,5	174
QG WM INV14	Cavo schermato	4G2,5	175
QG WM INV15	Cavo schermato	4G2,5	176
QG WM U02	FG16OR16	4G2.5	154

Sigla/Cable	Tipo/Type	Formaz./Size	Fg/Sh
+QG			
QG WM U03	FG16OR16	4G2.5	161
QG WM U04	FG16OR16	4G4	153
QG WM U06	FG16OR16	4G2.5	156
QG WM U11	FG16OR16	5G6	150
QG WM U12	FG16OR16	4G2.5	151
QG WM U13	FG16OR16	3G4	152
QG WM U62	FG16OR16	4G4	154
+JB1			
JB1 WA U48	FS18OR18	3G1	1002
JB1 WA U49	FS18OR18	2x0.75	1000
JB1 WA U50	FS18OR18	2x0.75	1000
JB1 WA U51	FS18OR18	2x0.75	1000
JB1 WA U52	FS18OR18	2x0.75	1000
JB1 WA U53	FS18OR18	2x0.75	1001
JB1 WA U54	FS18OR18	2x0.75	1001

Dimostrazione eDesigner Reda

Automation Tech s.r.l.

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

Elenco cavi
Cable list

FILE :

DATA 15/11/2026

DISEGN.

FG. 1907

F.S.1908

Totale FG. 5904

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+JB1 X12 - ponticelli: 1					
0V	1	0V	2.5 mm		2.5
24V2	2	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	3	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	4	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	5	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	6	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	7	24V2	2.5 mm		2.5
A7.4	8	A7.4	2.5 mm		2.5
E6.5	9	E6.5	2.5 mm		2.5
E6.6	10	E6.6	2.5 mm		2.5
E6.7	11	E6.7	2.5 mm		2.5
E7.0	12	E7.0	2.5 mm		2.5
E7.1	13	E7.1	2.5 mm		2.5
E7.2	14	E7.2	2.5 mm		2.5
24V	15		2.5 mm		2.5
0V	16		2.5 mm		2.5
0V	17		2.5 mm		2.5
0V	18		2.5 mm		2.5
0V	19		2.5 mm		2.5
+QG X1					
40.01	1	40.01	2.5 mm		2.5
40.02	2	40.02	2.5 mm		2.5
40.03	3	40.03	2.5 mm		2.5
50.01	4	50.01	2.5 mm		2.5
50.03	5	50.03	2.5 mm		2.5
50.04	6	50.04	2.5 mm		2.5
150.01	7	150.01	6 mm		6
150.02	8	150.02	6 mm		6
150.03	9	150.03	6 mm		6
150.04	10	150.04	6 mm		6
151.01	11	151.01	4 mm		4
151.02	12	151.02	4 mm		4
151.03	13	151.03	4 mm		4
152.01	14	152.01	4 mm		4
152.02	15	152.02	4 mm		4
153.07	16	153.07	4 mm		4
153.08	17	153.08	4 mm		4
153.09	18	153.09	4 mm		4
154.13	19	154.13	4 mm		4

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+QG X1					
154.14	20	154.14	4 mm		4
154.15	21	154.15	4 mm		4
154.16	22	154.16	4 mm		4
154.17	23	154.17	4 mm		4
154.18	24	154.18	4 mm		4
155.07	25	155.07	4 mm		4
155.08	26	155.08	4 mm		4
155.09	27	155.09	4 mm		4
156.07	28	156.07	4 mm		4
156.08	29	156.08	4 mm		4
156.09	30	156.09	4 mm		4
157.07	31	157.07	4 mm		4
157.08	32	157.08	4 mm		4
157.09	33	157.09	4 mm		4
158.01	34	158.01	4 mm		4
158.02	35	158.02	4 mm		4
158.03	36	158.03	4 mm		4
158.04	37	158.04	4 mm		4
159.01	38	159.01	4 mm		4
159.02	39	159.02	4 mm		4
159.03	40	159.03	4 mm		4
160.01	41	160.01	4 mm		4
160.02	42	160.02	4 mm		4
161.07	43	161.07	4 mm		4
161.08	44	161.08	4 mm		4
161.09	45	161.09	4 mm		4
PE	46	PE	6 mm		6
PE	47	PE	4 mm		4
PE	48	PE	4 mm		4
PE	49	PE	4 mm		4
PE	50	PE	4 mm		4
PE	51	PE	4 mm		4
PE	52	PE	4 mm		4
PE	53	PE	4 mm		4
PE	54	PE	4 mm		4
PE	55	PE	4 mm		4
PE	56	PE	4 mm		4
PE	57	PE	4 mm		4
PE	58	PE	4 mm		4

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+QG X11					
30N	1	30N	2.5 mm		2.5
1401.01	2	1401.01	2.5 mm		2.5
+QG X12 - ponticelli: 15					
0V	1	0V	2.5 mm		2.5
0V	2	0V	2.5 mm		2.5
0V	3	0V	2.5 mm		2.5
0V	4	0V	2.5 mm		2.5
0V	5	0V	2.5 mm		2.5
0V	6	0V	2.5 mm		2.5
0V	7	0V	2.5 mm		2.5
0V	8	0V	2.5 mm		2.5
0V	9	0V	2.5 mm		2.5
0V	10	0V	2.5 mm		2.5
0V	11	0V	2.5 mm		2.5
0V	12	0V	2.5 mm		2.5
0V	13	0V	2.5 mm		2.5
0V	14	0V	2.5 mm		2.5
0V	15	0V	2.5 mm		2.5
0V	16	0V	2.5 mm		2.5
0V	17	0V	2.5 mm		2.5
0V	18	0V	2.5 mm		2.5
0V	19	0V	2.5 mm		2.5
0V	20	0V	2.5 mm		2.5
24V1.B1	21	24V1.B1	2.5 mm		2.5
24V1.B2	22	24V1.B2	2.5 mm		2.5
24V2	23	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	24	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	25	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	26	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	27	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	28	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	29	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	30	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	31	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	32	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	33	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	34	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	35	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	36	24V2	2.5 mm		2.5

Dimostrazione eDesigner Reda

Automation Tech s.r.l.

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

Morsettiere
Terminal strips

FILE :

DATA 15/11/2026

DISEGN.

FG. 1908
F.S. 1909

Totale FG. 5904

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+QG X12 - ponticelli: 15					
24V2	37	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	38	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	39	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	40	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	41	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	42	24V2	2.5 mm		2.5
24V2.B1	43	24V2.B1	2.5 mm		2.5
24V2.B2	44	24V2.B2	2.5 mm		2.5
24V3.B1	45	24V3.B1	2.5 mm		2.5
24V3.B2	46	24V3.B2	2.5 mm		2.5
24VS	47	24VS	2.5 mm		2.5
24VS	48	24VS	2.5 mm		2.5
24VS.B1	49	24VS.B1	2.5 mm		2.5
24VS.B2	50	24VS.B2	2.5 mm		2.5
24VX1.B1	51	24VX1.B1	2.5 mm		2.5
24VX1.B2	52	24VX1.B2	2.5 mm		2.5
280.01	53	280.01	2.5 mm		2.5
280.01	54	280.01	2.5 mm		2.5
280.02	55	280.02	2.5 mm		2.5
280.02	56	280.02	2.5 mm		2.5
280.03	57	280.03	2.5 mm		2.5
280.03	58	280.03	2.5 mm		2.5
280.04	59	280.04	2.5 mm		2.5
280.04	60	280.04	2.5 mm		2.5
280.05	61	280.05	2.5 mm		2.5
280.05	62	280.05	2.5 mm		2.5
280.06	63	280.06	2.5 mm		2.5
280.06	64	280.06	2.5 mm		2.5
280.07	65	280.07	2.5 mm		2.5
280.08	66	280.08	2.5 mm		2.5
280.09	67	280.09	2.5 mm		2.5
280.10	68	280.10	2.5 mm		2.5
290.01	69	290.01	2.5 mm		2.5
290.01	70	290.01	2.5 mm		2.5
290.02	71	290.02	2.5 mm		2.5
290.02	72	290.02	2.5 mm		2.5
290.03	73	290.03	2.5 mm		2.5
290.03	74	290.03	2.5 mm		2.5
290.04	75	290.04	2.5 mm		2.5

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+QG X12 - ponticelli: 15					
290.04	76	290.04	2.5 mm		2.5
290.05	77	290.05	2.5 mm		2.5
290.05	78	290.05	2.5 mm		2.5
290.06	79	290.06	2.5 mm		2.5
290.06	80	290.06	2.5 mm		2.5
290.07	81	290.07	2.5 mm		2.5
290.08	82	290.08	2.5 mm		2.5
290.09	83	290.09	2.5 mm		2.5
290.10	84	290.10	2.5 mm		2.5
712.01	85	712.01	2.5 mm		2.5
712.02	86	712.02	2.5 mm		2.5
712.03	87	712.03	2.5 mm		2.5
712.04	88	712.04	2.5 mm		2.5
A0.1	89	A0.1	2.5 mm		2.5
A0.2	90	A0.2	2.5 mm		2.5
A0.3	91	A0.3	2.5 mm		2.5
A0.4	92	A0.4	2.5 mm		2.5
A0.5	93	A0.5	2.5 mm		2.5
A0.6	94	A0.6	2.5 mm		2.5
A0.7	95	A0.7	2.5 mm		2.5
A1.0	96	A1.0	2.5 mm		2.5
A1.1	97	A1.1	2.5 mm		2.5
A1.2	98	A1.2	2.5 mm		2.5
A1.3	99	A1.3	2.5 mm		2.5
A1.4	100	A1.4	2.5 mm		2.5
A1.5	101	A1.5	2.5 mm		2.5
A1.6	102	A1.6	2.5 mm		2.5
A1.7	103	A1.7	2.5 mm		2.5
A2.7	104	A2.7	2.5 mm		2.5
A3.0	105	A3.0	2.5 mm		2.5
A3.1	106	A3.1	2.5 mm		2.5
A7.4	107	A7.4	2.5 mm		2.5
A7.5	108	A7.5	2.5 mm		2.5
A7.6	109	A7.6	2.5 mm		2.5
A7.7	110	A7.7	2.5 mm		2.5
A8.2	111	A8.2	2.5 mm		2.5
A8.3	112	A8.3	2.5 mm		2.5
A8.4	113	A8.4	2.5 mm		2.5
A8.5	114	A8.5	2.5 mm		2.5


NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+QG X12 - ponticelli: 15					
A8.6	115	A8.6	2.5 mm		2.5
A8.7	116	A8.7	2.5 mm		2.5
A9.0	117	A9.0	2.5 mm		2.5
A9.1	118	A9.1	2.5 mm		2.5
A9.2	119	A9.2	2.5 mm		2.5
A9.3	120	A9.3	2.5 mm		2.5
A9.4	121	A9.4	2.5 mm		2.5
A9.5	122	A9.5	2.5 mm		2.5
A9.6	123	A9.6	2.5 mm		2.5
A9.7	124	A9.7	2.5 mm		2.5
A10.0	125	A10.0	2.5 mm		2.5
A10.1	126	A10.1	2.5 mm		2.5
A10.2	127	A10.2	2.5 mm		2.5
A10.3	128	A10.3	2.5 mm		2.5
A10.4	129	A10.4	2.5 mm		2.5
A10.5	130	A10.5	2.5 mm		2.5
A10.6	131	A10.6	2.5 mm		2.5
A10.7	132	A10.7	2.5 mm		2.5
A11.0	133	A11.0	2.5 mm		2.5
A11.1	134	A11.1	2.5 mm		2.5
A11.2	135	A11.2	2.5 mm		2.5
A11.3	136	A11.3	2.5 mm		2.5
A11.4	137	A11.4	2.5 mm		2.5
A11.5	138	A11.5	2.5 mm		2.5
A11.6	139	A11.6	2.5 mm		2.5
A11.7	140	A11.7	2.5 mm		2.5
A12.0A	141	A12.0A	2.5 mm		2.5
A12.5	142	A12.5	2.5 mm		2.5
A12.6	143	A12.6	2.5 mm		2.5
A12.7	144	A12.7	2.5 mm		2.5
A13.0	145	A13.0	2.5 mm		2.5
A13.1	146	A13.1	2.5 mm		2.5
A13.2	147	A13.2	2.5 mm		2.5
A13.3	148	A13.3	2.5 mm		2.5
A13.4	149	A13.4	2.5 mm		2.5
A13.5	150	A13.5	2.5 mm		2.5
A13.6	151	A13.6	2.5 mm		2.5
A14.1	152	A14.1	2.5 mm		2.5
A14.2	153	A14.2	2.5 mm		2.5

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+QG X12 - ponticelli: 15					
A14.3	154	A14.3	2.5 mm		2.5
A14.4	155	A14.4	2.5 mm		2.5
A14.5	156	A14.5	2.5 mm		2.5
A14.6	157	A14.6	2.5 mm		2.5
A14.7	158	A14.7	2.5 mm		2.5
A15.0	159	A15.0	2.5 mm		2.5
A15.1	160	A15.1	2.5 mm		2.5
A15.2	161	A15.2	2.5 mm		2.5
A15.3	162	A15.3	2.5 mm		2.5
A15.4	163	A15.4	2.5 mm		2.5
A15.5	164	A15.5	2.5 mm		2.5
A15.6	165	A15.6	2.5 mm		2.5
A15.7	166	A15.7	2.5 mm		2.5
AW26.0A	167	AW26.0A	2.5 mm		2.5
AW26.0B	168	AW26.0B	2.5 mm		2.5
AW28.0A	169	AW28.0A	2.5 mm		2.5
AW28.0B	170	AW28.0B	2.5 mm		2.5
AW30.0A	171	AW30.0A	2.5 mm		2.5
AW30.0B	172	AW30.0B	2.5 mm		2.5
BR1-10	173	BR1-10	2.5 mm		2.5
BR1-20	174	BR1-20	2.5 mm		2.5
E1.7	175	E1.7	2.5 mm		2.5
E2.0	176	E2.0	2.5 mm		2.5
E2.1	177	E2.1	2.5 mm		2.5
E2.2	178	E2.2	2.5 mm		2.5
E2.3	179	E2.3	2.5 mm		2.5
E2.4	180	E2.4	2.5 mm		2.5
E2.5	181	E2.5	2.5 mm		2.5
E2.6	182	E2.6	2.5 mm		2.5
E2.7	183	E2.7	2.5 mm		2.5
E3.0	184	E3.0	2.5 mm		2.5
E3.1	185	E3.1	2.5 mm		2.5
E3.2	186	E3.2	2.5 mm		2.5
E3.3	187	E3.3	2.5 mm		2.5
E3.4	188	E3.4	2.5 mm		2.5
E3.5	189	E3.5	2.5 mm		2.5
E3.6	190	E3.6	2.5 mm		2.5
E3.7	191	E3.7	2.5 mm		2.5
E4.0	192	E4.0	2.5 mm		2.5


NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+QG X12 - ponticelli: 15					
E4.1	193	E4.1	2.5 mm		2.5
E4.2	194	E4.2	2.5 mm		2.5
E4.3	195	E4.3	2.5 mm		2.5
E4.4	196	E4.4	2.5 mm		2.5
E6.5	197	E6.5	2.5 mm		2.5
E6.6	198	E6.6	2.5 mm		2.5
E6.7	199	E6.7	2.5 mm		2.5
E7.0	200	E7.0	2.5 mm		2.5
E7.1	201	E7.1	2.5 mm		2.5
E7.2	202	E7.2	2.5 mm		2.5
E7.3	203	E7.3	2.5 mm		2.5
E7.4	204	E7.4	2.5 mm		2.5
E7.5	205	E7.5	2.5 mm		2.5
E7.6	206	E7.6	2.5 mm		2.5
E7.7	207	E7.7	2.5 mm		2.5
EW12.0A	208	EW12.0A	2.5 mm		2.5
EW12.0B	209	EW12.0B	2.5 mm		2.5
EW14.0A	210	EW14.0A	2.5 mm		2.5
EW14.0B	211	EW14.0B	2.5 mm		2.5
24V	212		2.5 mm		2.5
24V	213		2.5 mm		2.5
24V	214		2.5 mm		2.5
24V	215		2.5 mm		2.5
0V	216		2.5 mm		2.5
0V	217		2.5 mm		2.5
+QG X30					
714.01	1	714.01	2.5 mm		2.5
714.02	2	714.02	2.5 mm		2.5

	Dimostrazione eDesigner Reda		Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO						
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Morsettiere *Terminal strips*					FG. 1910 F.S.1911	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG.	5904


+JB1 X12



+QG X1




+QG X1




	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE : DATA 15/11/2026	DISEGN.	Disegno morsettiere *Terminal strip drawing*		FG. 1911 F.S.1912

Totale FG. 5904


+QG X1




+QG X11



+QG X12




+QG X12




	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE : DATA 15/11/2026	DISEGN.	Disegno morsettiere *Terminal strip drawing*		FG. 1912 F.S.1913

Totale FG. 5904

+QG X12



+QG X12



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE : DATA 15/11/2026	DISEGN.	Disegno morsettiere *Terminal strip drawing*		FG. 1913 F.S.1914

Totale FG. 5904

+QG X12

A9.0	2.5	2.5	117	A9.0	A13.6	2.5	2.5	151	A13.6
A9.1	2.5	2.5	118	A9.1	A14.1	2.5	2.5	152	A14.1
A9.2	2.5	2.5	119	A9.2	A14.2	2.5	2.5	153	A14.2
A9.3	2.5	2.5	120	A9.3	A14.3	2.5	2.5	154	A14.3
A9.4	2.5	2.5	121	A9.4	A14.4	2.5	2.5	155	A14.4
A9.5	2.5	2.5	122	A9.5	A14.5	2.5	2.5	156	A14.5
A9.6	2.5	2.5	123	A9.6	A14.6	2.5	2.5	157	A14.6
A9.7	2.5	2.5	124	A9.7	A14.7	2.5	2.5	158	A14.7
A10.0	2.5	2.5	125	A10.0	A15.0	2.5	2.5	159	A15.0
A10.1	2.5	2.5	126	A10.1	A15.1	2.5	2.5	160	A15.1
A10.2	2.5	2.5	127	A10.2	A15.2	2.5	2.5	161	A15.2
A10.3	2.5	2.5	128	A10.3	A15.3	2.5	2.5	162	A15.3
A10.4	2.5	2.5	129	A10.4	A15.4	2.5	2.5	163	A15.4
A10.5	2.5	2.5	130	A10.5	A15.5	2.5	2.5	164	A15.5
A10.6	2.5	2.5	131	A10.6	A15.6	2.5	2.5	165	A15.6
A10.7	2.5	2.5	132	A10.7	A15.7	2.5	2.5	166	A15.7
A11.0	2.5	2.5	133	A11.0	AW26.0A	2.5	2.5	167	AW26.0A
A11.1	2.5	2.5	134	A11.1	AW26.0B	2.5	2.5	168	AW26.0B
A11.2	2.5	2.5	135	A11.2	AW28.0A	2.5	2.5	169	AW28.0A
A11.3	2.5	2.5	136	A11.3	AW28.0B	2.5	2.5	170	AW28.0B
A11.4	2.5	2.5	137	A11.4	AW30.0A	2.5	2.5	171	AW30.0A
A11.5	2.5	2.5	138	A11.5	AW30.0B	2.5	2.5	172	AW30.0B
A11.6	2.5	2.5	139	A11.6	BR1-10	2.5	2.5	173	BR1-10
A11.7	2.5	2.5	140	A11.7	BR1-20	2.5	2.5	174	BR1-20
A12.0A	2.5	2.5	141	A12.0A	E1.7	2.5	2.5	175	E1.7
A12.5	2.5	2.5	142	A12.5	E2.0	2.5	2.5	176	E2.0
A12.6	2.5	2.5	143	A12.6	E2.1	2.5	2.5	177	E2.1
A12.7	2.5	2.5	144	A12.7	E2.2	2.5	2.5	178	E2.2
A13.0	2.5	2.5	145	A13.0	E2.3	2.5	2.5	179	E2.3
A13.1	2.5	2.5	146	A13.1	E2.4	2.5	2.5	180	E2.4
A13.2	2.5	2.5	147	A13.2	E2.5	2.5	2.5	181	E2.5
A13.3	2.5	2.5	148	A13.3	E2.6	2.5	2.5	182	E2.6
A13.4	2.5	2.5	149	A13.4	E2.7	2.5	2.5	183	E2.7
A13.5	2.5	2.5	150	A13.5	E3.0	2.5	2.5	184	E3.0

Dimostrazione eDesigner Reda

Automation Tech s.r.l.

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

Disegno morsettiere
Terminal strip drawing

FILE :

DATA 15/11/2026


DISEGN.

FG. 1914


F.S. 1915

Totale FG. 5904

+QG X12



+QG X30



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE : DATA 15/11/2026	DISEGN.	Disegno morsettiere *Terminal strip drawing*	FG. 1915 F.S. 2001

Totale FG. 5904

CLIENTE

Dimostrazione eDesigner Reda

IMPIANTO

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

QUADRO


+B1

PROGETTAZIONE ESEGUITA DA

Dimensionamenti dei cavi a bordo macchina con lunghezza ipotizzata < 50 m

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026 DISEGN.	Copertina +B1		FG. 2001 F.S.2075

Totale FG. 5904




	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
			Distribuzione 24VDC +B1		FG. 2075
	FILE : DATA 15/11/2026	DISEGN.			F.S. 2081


Totale FG. 5904






	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Distribuzione 24VDC +B1	FG. 2081 F.S.2300
					Totale FG. 5904






	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Layout PLC *N1*	FG. 2300 F.S. 2301
					Totale FG. 5904



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE : DATA 15/11/2026	DISEGN.	Alimentazione PLC *N1*		FG. 2301 F.S.2400

Totale FG. **5904**



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Input Digitale

FG. 2400
F.S. 2401
Totale FG. 5904

2400/9A 0V → 0V 2500/0A

2400/9A 24V2.B1 → 24V2.B1 2500/0A

3001/4F → E17.0 X12

3001/6F → E17.1 X12

3001/8F → E17.2 X12

E17.3 X12

E17.4 X12

E17.5 X12

E17.6 X12

E17.7 X12

9	10	11	12	13	14	15	16
E17.0	E17.1	E17.2	E17.3	E17.4	E17.5	E17.6	E17.7
CPU: N1 MOD. : 1	CPU: N1 MOD. : 1	CPU: N1 MOD. : 1	CPU: N1 MOD. : 1	CPU: N1 MOD. : 1	CPU: N1 MOD. : 1	CPU: N1 MOD. : 1	CPU: N1 MOD. : 1
Name: A17 / Sheet: 2300/2B	Name: A17 / Sheet: 2300/2B	Name: A17 / Sheet: 2300/2B	Name: A17 / Sheet: 2300/2B	Name: A17 / Sheet: 2300/2B	Name: A17 / Sheet: 2300/2B	Name: A17 / Sheet: 2300/2B	Name: A17 / Sheet: 2300/2B
Z1 U68 - Fotocellula (NC) su N1 in JB11	Z1 U69 - Proximity (NO) su N1 in JB11	Z1 U70 - Proximity (NC) su N1 in JB11	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva

Dimostrazione eDesigner Reda

Automation Tech s.r.l.

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

Input Digitale

FILE :


DATA 15/11/2026

DISEGN.

FG. 2401

F.S.2500

Totale FG. 5904



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Input Analogici

FG. 2500
F.S. 2501
Totale FG. 5904

2500/9A 0V → 0V 2600/0E

2500/9A 24V2.B1 → 24V2.B1 3000/0D

3400/1F PE
3400/1F EW26.0A
3400/2F EW26.0B
3000/3F PE
3000/3F EW28.0A
3000/4F EW28.0B
3000/4F EW28.0C
3400/3F PE
3400/3F EW30.0A
3400/4F EW30.0B
3400/4F EW30.0C
3400/4F EW30.0D

EW28.0A X14
EW28.0B X14
EW28.0C X14

2501BT1
B1 WA U58
LiYCY HP-OZ/JZ 2x0.75
EW32.0A X14
EW32.0B X14

1	5	9	13

EW26.0

CPU: N1
MOD.: 3

Name:	Sheet:
A19	2300/2B

Z1 U59 - PT100 2 fili quadro

2	6	10	14

EW28.0

CPU: N1
MOD.: 3

Name:	Sheet:
A19	2300/2B

Z1 U56 - PT100 3 fili in JB2

3	7	11	15

EW30.0

CPU: N1
MOD.: 3

Name:	Sheet:
A19	2300/2B

Z1 U60 - PT100 4 fili laboratorio

4	8	12	16

EW32.0

CPU: N1
MOD.: 3

Name:	Sheet:
A19	2300/2B

Z1 U58 - Termocoppia forno

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Input Analogici	FG. 2501 F.S.2600

Name: A21	Sheet: 2300/3B	
CPU: N1		
MOD. : 5		
L+ M		

Z1 - Attuatore 0-10V serranda in JB2		
Name: A21	Sheet: 2300/3B	
CPU: N1		
MOD. : 5		
AW34.0		
9 1 5 13		

AW34.0A X12

AW34.0B X12

PE → 3000/5F

AW34.0A → 3000/6F

AW34.0B → 3000/5F

Z1 - Attuatore 4-20mA valvola regolazione su N1 in JB11		
Name: A21	Sheet: 2300/3B	
CPU: N1		
MOD. : 5		
AW36.0		
10 2 6 14		

AW36.0A X12

AW36.0B X12

PE → 3002/1F

AW36.0A → 3002/2F

AW36.0B → 3002/1F

Riserva		
Name: A21	Sheet: 2300/3B	
CPU: N1		
MOD. : 5		
AW38.0		
11 3 7 15		

AW38.0A → AW38.0A X12

AW38.0B → AW38.0B X12

Riserva		
Name: A21	Sheet: 2300/3B	
CPU: N1		
MOD. : 5		
AW40.0		
12 4 8 16		

AW40.0A → AW40.0A X12

AW40.0B → AW40.0B X12

2501/9A 0V

2075/8A 24V3.B1

0V → 2700/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Output Analogici	FG. 2600 F.S.2700
					Totale FG. 5904

	Z1 U64 Lavoro Cilindro pneumatico lavoro/riposo su N1 in JB11	Z1 U64 Riposo Cilindro pneumatico lavoro/riposo su N1 in JB11	Z1 U65 Lavoro Cilindro pneumatico spintore su N1 in JB11
Name:	A20	A20	A20
Sheet:	2300/3B	2300/3B	2300/3B
CPU:	N1	N1	N1
MOD. :	4	4	4
	A32.0	A32.1	A32.2
L+ M	1	2	3
	A32.0 X12	A32.1 X12	A32.2 X12
	A32.0	A32.1	A32.2
	3003/6F	3003/8F	3004/6F

	Z1 U65 Riposo Cilindro pneumatico spintore su N1 in JB11	Z1 U66 Lavoro Cilindro su N1 in JB11	Z1 U66 Riposo Cilindro su N1 in JB11
Name:	A20	A20	A20
Sheet:	2300/3B	2300/3B	2300/3B
CPU:	N1	N1	N1
MOD. :	4	4	4
	A32.3	A32.4	A32.5
	4	5	6
	A32.3 X12	A32.4 X12	A32.5 X12
	A32.3	A32.4	A32.5
	3004/8F	3005/6F	3005/8F


	Riserva	Riserva
Name:	A20	A20
Sheet:	2300/3B	2300/3B
CPU:	N1	N1
MOD. :	4	4
	A32.6	A32.7
	7	8
	A32.6 X12	A32.7 X12
	A32.6	A32.7

2600/9E 0V

0V 2701/0D

2081/8A 24VX1.B1

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
			Output Digitale		FG. 2700
FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.			F.S. 2701
					Totale FG. 5904




2700/9D 0V

0V 3000/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 2701 F.S.3000
					Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Trasmettitore pressione 4-20 2 fili in JB2 *Z1*		PT100 3 fili in JB2 *Z1*		Attuatore 0-10V serranda in JB2 *Z1*				



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione

FG. 3000
F.S. 3001

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Fotocellula (NO) su N1 in JB11 *Z1*		Fotocellula (NC) su N1 in JB11 *Z1*		Proximity (NO) su N1 in JB11 *Z1*		Proximity (NC) su N1 in JB11 *Z1*	

+BM

3001BF1

3001BF2

3001SQ1

3001SQ2

JB11 WA U67
FS180R18 3x0.75

JB11 WA U68
FS180R18 3x0.75

JB11 WA U69
FS180R18 3x0.75

JB11 WA U70
FS180R18 3x0.75

+JB11

0V X12 | 24V2.B1 X12 | E16.7 X12

0V X12 | 24V2.B1 X12 | E17.0 X12

0V X12 | 24V2.B1 X12 | E17.1 X12

0V X12 | 24V2.B1 X12 | E17.2 X12

3000/9D 24V2.B1

3000/9D 0V

24V2.B1 3002/0D

0V 3002/0D

E16.7 2400/9C

E17.0 2401/2C

E17.1 2401/3C

E17.2 2401/4C


	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione	FG. 3001 F.S.3002

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Attuatore 4-20mA valvola regolazione su N1 in JB11 *Z1*								

+BM

3002YP1



JB11 WA U72
LiYCY HP-OZ/JZ 2x0.75

+JB11

PE
X12

AW36.0B
X12

AW36.0A
X12

3001/9D 24V2.B1 → 24V2.B1 3003/0D

3001/9D 0V → 0V 3003/0D

PE → 2600/4D

AW36.0B → 2600/5D

AW36.0A → 2600/4D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione

FG. 3002
F.S.3003

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cilindro pneumatico lavoro/riposo su N1 in JB11 *Z1*		Cilindro pneumatico lavoro/riposo su N1 in JB11 *Z1*	Cilindro pneumatico lavoro/riposo su N1 in JB11 *Z1*		Cilindro pneumatico lavoro/riposo su N1 in JB11 *Z1*		

+BM

3003SQ1

3003SQ2

3003YV1 A1 A2

3003YV2 A1 A2

JB11 WA U64.1 FS180R18 2x0.75

JB11 WA U64.2 FS180R18 2x0.75

JB11 WA U64.3 FS180R18 3G1

JB11 WA U64.4 FS180R18 3G1

+JB11

24V2.B1 X12

E16.1 X12

24V2.B1 X12

E16.2 X12

0V X12

A32.0 X12

0V X12

A32.1 X12

3002/9D 24V2.B1

3002/9D 0V

24V2.B1 3004/0D

0V 3004/0D

E16.1 2400/3C

E16.2 2400/4C

A32.0 2700/2D

A32.1 2700/3D


	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione

FG. 3003

F.S.3004

Totale FG. 5904


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cilindro pneumatico spintore su N1 in JB11 *Z1*		Cilindro pneumatico spintore su N1 in JB11 *Z1*	Cilindro pneumatico spintore su N1 in JB11 *Z1*		Cilindro pneumatico spintore su N1 in JB11 *Z1*		



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione	FG. 3004 F.S.3005

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cilindro su N1 in JB11 *Z1*		Cilindro su N1 in JB11 *Z1*	Cilindro su N1 in JB11 *Z1*		Cilindro su N1 in JB11 *Z1*		




	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione

FG. 3005
F.S.3400

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PT100 2 fili quadro *Z1*		PT100 4 fili laboratorio *Z1*						



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Bordo macchina	FG. 3400 F.S. 3401

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Reed magnetico su N1 *Z1*							

+BM

3401SQ1

B1 WA U71
FS18OR18 2x0.75

+B1

24V2.B1
X12

E16.0
X12

3005/9D 24V2.B1

3005/9D 0V

0V 4075/0B

E16.0
2400/2C

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Bordo macchina

FG. 3401
F.S.3900

Totale FG. 5904

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+B1						
2075FU1	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+B1	2075	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+B1	2075	1
2075FU2	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+B1	2075	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+B1	2075	1
2075FU3	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+B1	2075	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+B1	2075	1
2075FU4	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+B1	2075	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+B1	2075	1
2081FU1	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+B1	2081	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+B1	2081	1
A16	6ES7155-6AU01-0BN0	[in esaurimento] IM 155-6 PN ST	Siemens	+B1	2301	1
	6ES7193-6AR00-0AA0	BA 2×RJ45 (BusAdapter PROFINET con presa Ethernet standard per IM-PN)	Siemens	+B1	2301	1
A17	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST	Siemens	+B1	2400	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+B1	2400	1
A18	6ES7134-6GD01-0BA1	Modulo ingressi analogici: AI 4xI 2-/4-wire ST	Siemens	+B1	2500	1
	6ES7193-6BP00-0DA1	BU di tipo A1, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati, temperatura…	Siemens	+B1	2500	1
A19	6ES7134-6JD00-0CA1	Modulo ingressi analogici: AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF	Siemens	+B1	2501	1
	6ES7193-6BP00-0BA1	BU di tipo A1, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte, te…	Siemens	+B1	2501	1
A21	6ES7135-6HD00-0BA1	Modulo uscite analogiche: AQ 4xU/I ST	Siemens	+B1	2600	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+B1	2600	1
A20	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+B1	2700	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+B1	2700	1

Dimostrazione eDesigner Reda

Automation Tech s.r.l.

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

Distinta materiali +B1
Bill of materials

FILE :

DATA 15/11/2026

DISEGN.

FG. 3900

F.S. 3901

Totale FG. 5904

Sigla/Cable	Tipo/Type	Formaz./Size	Fg/Sh
+JB11			
JB11 WA U64.1	FS18OR18	2x0.75	3003
JB11 WA U64.2	FS18OR18	2x0.75	3003
JB11 WA U64.3	FS18OR18	3G1	3003
JB11 WA U64.4	FS18OR18	3G1	3003
JB11 WA U65.1	FS18OR18	3x0.75	3004
JB11 WA U65.2	FS18OR18	3x0.75	3004
JB11 WA U65.3	FS18OR18	3G1	3004
JB11 WA U65.4	FS18OR18	3G1	3004
JB11 WA U66.1	FS18OR18	2x0.75	3005
JB11 WA U66.2	FS18OR18	2x0.75	3005
JB11 WA U66.3	FS18OR18	3G1	3005
JB11 WA U66.4	FS18OR18	3G1	3005
JB11 WA U67	FS18OR18	3x0.75	3001
JB11 WA U68	FS18OR18	3x0.75	3001
JB11 WA U69	FS18OR18	3x0.75	3001
JB11 WA U70	FS18OR18	3x0.75	3001
JB11 WA U72	LiYCY HP-OZ/JZ	2x0.75	3002
+B1			
B1 WA U58	LiYCY HP-OZ/JZ	2x0.75	2501
B1 WA U59	LiYCY HP-OZ/JZ	2x0.75	3400
B1 WA U60	LiYCY HP-OZ/JZ	4x0.75	3400
B1 WA U71	FS18OR18	2x0.75	3401
+JB2			
JB2 WA U55	LiYCY HP-OZ/JZ	2x0.75	3000
JB2 WA U56	LiYCY HP-OZ/JZ	3x0.75	3000
JB2 WA U57	LiYCY HP-OZ/JZ	2x0.75	3000

Dimostrazione eDesigner Reda

Automation Tech s.r.l.

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

Elenco cavi
Cable list

FILE :

DATA 15/11/2026

DISEGN.

FG. 3901

F.S.3902

Totale FG. 5904

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+B1 X12 - ponticelli: 2					
0V	1	0V	2.5 mm		2.5
0V	2	0V	2.5 mm		2.5
24V1.B1	3	24V1.B1	2.5 mm		2.5
24V2.B1	4	24V2.B1	2.5 mm		2.5
24V2.B1	5	24V2.B1	2.5 mm		2.5
24V3.B1	6	24V3.B1	2.5 mm		2.5
24VS.B1	7	24VS.B1	2.5 mm		2.5
24VX1.B1	8	24VX1.B1	2.5 mm		2.5
A32.0	9	A32.0	2.5 mm		2.5
A32.1	10	A32.1	2.5 mm		2.5
A32.2	11	A32.2	2.5 mm		2.5
A32.3	12	A32.3	2.5 mm		2.5
A32.4	13	A32.4	2.5 mm		2.5
A32.5	14	A32.5	2.5 mm		2.5
A32.6	15	A32.6	2.5 mm		2.5
A32.7	16	A32.7	2.5 mm		2.5
A33.0	17	A33.0	2.5 mm		2.5
A33.1	18	A33.1	2.5 mm		2.5
A33.2	19	A33.2	2.5 mm		2.5
A33.3	20	A33.3	2.5 mm		2.5
A33.4	21	A33.4	2.5 mm		2.5
A33.5	22	A33.5	2.5 mm		2.5
A33.6	23	A33.6	2.5 mm		2.5
A33.7	24	A33.7	2.5 mm		2.5
AW34.0A	25	AW34.0A	2.5 mm		2.5
AW34.0B	26	AW34.0B	2.5 mm		2.5
AW36.0A	27	AW36.0A	2.5 mm		2.5
AW36.0B	28	AW36.0B	2.5 mm		2.5
AW38.0A	29	AW38.0A	2.5 mm		2.5
AW38.0B	30	AW38.0B	2.5 mm		2.5
AW40.0A	31	AW40.0A	2.5 mm		2.5
AW40.0B	32	AW40.0B	2.5 mm		2.5
E16.0	33	E16.0	2.5 mm		2.5
E16.1	34	E16.1	2.5 mm		2.5
E16.2	35	E16.2	2.5 mm		2.5
E16.3	36	E16.3	2.5 mm		2.5
E16.4	37	E16.4	2.5 mm		2.5
E16.5	38	E16.5	2.5 mm		2.5
E16.6	39	E16.6	2.5 mm		2.5

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+B1 X12 - ponticelli: 2					
E16.7	40	E16.7	2.5 mm		2.5
E17.0	41	E17.0	2.5 mm		2.5
E17.1	42	E17.1	2.5 mm		2.5
E17.2	43	E17.2	2.5 mm		2.5
E17.3	44	E17.3	2.5 mm		2.5
E17.4	45	E17.4	2.5 mm		2.5
E17.5	46	E17.5	2.5 mm		2.5
E17.6	47	E17.6	2.5 mm		2.5
E17.7	48	E17.7	2.5 mm		2.5
EW18.0A	49	EW18.0A	2.5 mm		2.5
EW18.0B	50	EW18.0B	2.5 mm		2.5
EW20.0A	51	EW20.0A	2.5 mm		2.5
EW20.0B	52	EW20.0B	2.5 mm		2.5
EW22.0A	53	EW22.0A	2.5 mm		2.5
EW22.0B	54	EW22.0B	2.5 mm		2.5
EW24.0A	55	EW24.0A	2.5 mm		2.5
EW24.0B	56	EW24.0B	2.5 mm		2.5
24V	57		2.5 mm		2.5
0V	58		2.5 mm		2.5
0V	59		2.5 mm		2.5
0V	60		2.5 mm		2.5
+B1 X14					
EW26.0A	1	EW26.0A	2.5 mm		2.5
EW26.0B	2	EW26.0B	2.5 mm		2.5
EW28.0A	3	EW28.0A	2.5 mm		2.5
EW28.0B	4	EW28.0B	2.5 mm		2.5
EW28.0C	5	EW28.0C	2.5 mm		2.5
EW30.0A	6	EW30.0A	2.5 mm		2.5
EW30.0B	7	EW30.0B	2.5 mm		2.5
EW30.0C	8	EW30.0C	2.5 mm		2.5
EW30.0D	9	EW30.0D	2.5 mm		2.5
EW32.0A	10	EW32.0A	2.5 mm		2.5
EW32.0B	11	EW32.0B	2.5 mm		2.5
PE	12	PE	2.5 mm		2.5
PE	13	PE	2.5 mm		2.5
+JB11 X12 - ponticelli: 2					
0V	1	0V	2.5 mm		2.5
0V	2	0V	2.5 mm		2.5
0V	3	0V	2.5 mm		2.5

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+JB11 X12 - ponticelli: 2					
0V	4	0V	2.5 mm		2.5
0V	5	0V	2.5 mm		2.5
0V	6	0V	2.5 mm		2.5
0V	7	0V	2.5 mm		2.5
0V	8	0V	2.5 mm		2.5
0V	9	0V	2.5 mm		2.5
0V	10	0V	2.5 mm		2.5
0V	11	0V	2.5 mm		2.5
0V	12	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B1	13	24V2.B1	2.5 mm		2.5
24V2.B1	14	24V2.B1	2.5 mm		2.5
24V2.B1	15	24V2.B1	2.5 mm		2.5
24V2.B1	16	24V2.B1	2.5 mm		2.5
24V2.B1	17	24V2.B1	2.5 mm		2.5
24V2.B1	18	24V2.B1	2.5 mm		2.5
24V2.B1	19	24V2.B1	2.5 mm		2.5
24V2.B1	20	24V2.B1	2.5 mm		2.5
24V2.B1	21	24V2.B1	2.5 mm		2.5
24V2.B1	22	24V2.B1	2.5 mm		2.5
A32.0	23	A32.0	2.5 mm		2.5
A32.1	24	A32.1	2.5 mm		2.5
A32.2	25	A32.2	2.5 mm		2.5
A32.3	26	A32.3	2.5 mm		2.5
A32.4	27	A32.4	2.5 mm		2.5
A32.5	28	A32.5	2.5 mm		2.5
AW36.0A	29	AW36.0A	2.5 mm		2.5
AW36.0B	30	AW36.0B	2.5 mm		2.5
E16.1	31	E16.1	2.5 mm		2.5
E16.2	32	E16.2	2.5 mm		2.5
E16.3	33	E16.3	2.5 mm		2.5
E16.4	34	E16.4	2.5 mm		2.5
E16.5	35	E16.5	2.5 mm		2.5
E16.6	36	E16.6	2.5 mm		2.5
E16.7	37	E16.7	2.5 mm		2.5
E17.0	38	E17.0	2.5 mm		2.5
E17.1	39	E17.1	2.5 mm		2.5
E17.2	40	E17.2	2.5 mm		2.5
PE	41	PE	2.5 mm		2.5
24V	42		2.5 mm		2.5

Dimostrazione eDesigner Reda

Automation Tech s.r.l.

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

Morsettiere
Terminal strips

FILE :

DATA 15/11/2026

DISEGN.

FG. 3902
F.S.3903

Totale FG. 5904

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+JB11 X12 - ponticelli: 2					
0V	43		2.5 mm		2.5
0V	44		2.5 mm		2.5
+JB2 X12					
AW34.0A	1	AW34.0A	2.5 mm		2.5
AW34.0B	2	AW34.0B	2.5 mm		2.5
EW18.0A	3	EW18.0A	2.5 mm		2.5
EW18.0B	4	EW18.0B	2.5 mm		2.5
PE	5	PE	2.5 mm		2.5
PE	6	PE	2.5 mm		2.5
+JB2 X14					
EW28.0A	1	EW28.0A	2.5 mm		2.5
EW28.0B	2	EW28.0B	2.5 mm		2.5
EW28.0C	3	EW28.0C	2.5 mm		2.5
PE	4	PE	2.5 mm		2.5

+B1 X12

0V	2.5	2.5			1			0V	
0V	2.5	2.5			2			0V	
24V1.B1	2.5	2.5			3			24V1.B1	
24V2.B1	2.5	2.5			4			24V2.B1	
24V2.B1	2.5	2.5			5			24V2.B1	
24V3.B1	2.5	2.5			6			24V3.B1	
24VS.B1	2.5	2.5			7			24VS.B1	
24VX1.B1	2.5	2.5			8			24VX1.B1	
A32.0	2.5	2.5			9			A32.0	
A32.1	2.5	2.5			10			A32.1	
A32.2	2.5	2.5			11			A32.2	
A32.3	2.5	2.5			12			A32.3	
A32.4	2.5	2.5			13			A32.4	
A32.5	2.5	2.5			14			A32.5	
A32.6	2.5	2.5			15			A32.6	
A32.7	2.5	2.5			16			A32.7	
A33.0	2.5	2.5			17			A33.0	
A33.1	2.5	2.5			18			A33.1	
A33.2	2.5	2.5			19			A33.2	
A33.3	2.5	2.5			20			A33.3	
A33.4	2.5	2.5			21			A33.4	
A33.5	2.5	2.5			22			A33.5	
A33.6	2.5	2.5			23			A33.6	
A33.7	2.5	2.5			24			A33.7	
AW34.0A	2.5	2.5			25			AW34.0A	
AW34.0B	2.5	2.5			26			AW34.0B	
AW36.0A	2.5	2.5			27			AW36.0A	
AW36.0B	2.5	2.5			28			AW36.0B	
AW38.0A	2.5	2.5			29			AW38.0A	
AW38.0B	2.5	2.5			30			AW38.0B	
AW40.0A	2.5	2.5			31			AW40.0A	
AW40.0B	2.5	2.5			32			AW40.0B	
E16.0	2.5	2.5			33			E16.0	
E16.1	2.5	2.5			34			E16.1	

+B1 X12

E16.2	2.5	2.5			35			E16.2	
E16.3	2.5	2.5			36			E16.3	
E16.4	2.5	2.5			37			E16.4	
E16.5	2.5	2.5			38			E16.5	
E16.6	2.5	2.5			39			E16.6	
E16.7	2.5	2.5			40			E16.7	
E17.0	2.5	2.5			41			E17.0	
E17.1	2.5	2.5			42			E17.1	
E17.2	2.5	2.5			43			E17.2	
E17.3	2.5	2.5			44			E17.3	
E17.4	2.5	2.5			45			E17.4	
E17.5	2.5	2.5			46			E17.5	
E17.6	2.5	2.5			47			E17.6	
E17.7	2.5	2.5			48			E17.7	
EW18.0A	2.5	2.5			49			EW18.0A	
EW18.0B	2.5	2.5			50			EW18.0B	
EW20.0A	2.5	2.5			51			EW20.0A	
EW20.0B	2.5	2.5			52			EW20.0B	
EW22.0A	2.5	2.5			53			EW22.0A	
EW22.0B	2.5	2.5			54			EW22.0B	
EW24.0A	2.5	2.5			55			EW24.0A	
EW24.0B	2.5	2.5			56			EW24.0B	
24V	2.5	2.5			57				
0V	2.5	2.5			58				
0V	2.5	2.5			59				
0V	2.5	2.5			60				


+B1 X14

EW26.0A	2.5	2.5			1			EW26.0A	
EW26.0B	2.5	2.5			2			EW26.0B	
EW28.0A	2.5	2.5			3			EW28.0A	
EW28.0B	2.5	2.5			4			EW28.0B	
EW28.0C	2.5	2.5			5			EW28.0C	


Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Disegno morsettiere *Terminal strip drawing*	FG. 3904 F.S.3905

Totale FG. 5904


+B1 X14




+JB11 X12




+JB11 X12




+JB2 X12



+JB2 X14



	Dimostrazione eDesigner Reda		Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO					
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Disegno morsettiere *Terminal strip drawing*				FG. 3905 F.S.3906	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Disegno morsettiere *Terminal strip drawing*	FG. 3906 F.S. 4001

Totale FG. 5904

CLIENTE

Dimostrazione eDesigner Reda

IMPIANTO

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

QUADRO


+BXN2

PROGETTAZIONE ESEGUITA DA

Dimensionamenti dei cavi a bordo macchina con lunghezza ipotizzata < 50 m

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026 DISEGN.	Copertina +BXN2		FG. 4001 F.S.4075


Totale FG. 5904



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Distribuzione 24VDC +BXN2	FG. 4075 F.S. 4081


Totale FG. 5904






	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Distribuzione 24VDC +BXN2	FG. 4081 F.S.4300

Totale FG. 5904






	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO			
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Layout PLC *N2*		FG. 4300 F.S. 4301
						Totale FG. 5904



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Alimentazione PLC *N2*
				FG. 4301 F.S.4400
				Totale FG. 5904



Dimostrazione eDesigner Reda

Automation Tech s.r.l.

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

Input Digitale

FILE :

DATA 15/11/2026

DISEGN.

FG. 4400

F.S. 4401

Totale FG. 5904

4400/9A 0V → 0V 4500/0A

4400/9A 24V2.B2 → 24V2.B2 4500/0A

E35.0 ← 5000/2F

E35.0 X12

E35.1 X12 — E35.1

E35.2 X12 — E35.2

E35.3 X12 — E35.3

E35.4 X12 — E35.4

E35.5 X12 — E35.5

E35.6 X12 — E35.6

E35.7 X12 — E35.7

9	10	11	12	13	14	15	16
E35.0	E35.1	E35.2	E35.3	E35.4	E35.5	E35.6	E35.7
CPU: N2 MOD. : 1	CPU: N2 MOD. : 1	CPU: N2 MOD. : 1	CPU: N2 MOD. : 1	CPU: N2 MOD. : 1	CPU: N2 MOD. : 1	CPU: N2 MOD. : 1	CPU: N2 MOD. : 1
Name: A23 / Sheet: 4300/2B	Name: A23 / Sheet: 4300/2B	Name: A23 / Sheet: 4300/2B	Name: A23 / Sheet: 4300/2B	Name: A23 / Sheet: 4300/2B	Name: A23 / Sheet: 4300/2B	Name: A23 / Sheet: 4300/2B	Name: A23 / Sheet: 4300/2B
Z1 – Finecorsa valvola su N2 in JB21	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva

Dimostrazione eDesigner Reda

Automation Tech s.r.l.

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

Input Digitale

FILE :

DATA 15/11/2026

DISEGN.

FG. 4401

F.S.4500

Totale FG. 5904

4401/9A 0V → 0V 4501/0A

4401/9A 24V2.B2 → 24V2.B2 4501/0A

4500BA1

0...10V

BXN2 WA U81
LiYCY HP-OZ/JZ 2x0.75

EW36.0A X14 — EW36.0B X14

EW38.0A X12 — EW38.0B X12

EW40.0A X12 — EW40.0B X12

EW42.0A X12 — EW42.0B X12

	L+	M

CPU: N2
MOD. : 2

Name:	Sheet:
A24	4300/2B

	1	5	9	13

EW36.0

CPU: N2
MOD. : 2

Name:	Sheet:
A24	4300/2B

Z1 U81 - AI 0-10V su N2

	2	6	10	14

EW38.0

CPU: N2
MOD. : 2

Name:	Sheet:
A24	4300/2B

Riserva

	3	7	11	15

EW40.0

CPU: N2
MOD. : 2

Name:	Sheet:
A24	4300/2B

Riserva

	4	8	12	16

EW42.0

CPU: N2
MOD. : 2

Name:	Sheet:
A24	4300/2B

Riserva

Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Input Analogici

FG. 4500
F.S. 4501

Totale FG. 5904

4500/9A 0V

4500/9A 24V2.B2

0V 4700/0D

24V2.B2 5000/0D

24V2.B2 X14

0V X14

4501BC1

4...20mA

4501BC2

4...20mA

BXN2 WA U82
LiYCY HP-OZ/JZ 2x0.75

BXN2 WA U80
LiYCY HP-OZ/JZ 4x0.75

EW44.0A

EW44.0A X14

EW44.0B X14

EW46.0A X14

EW46.0B X14

EW48.0A X12

EW48.0B X12

EW50.0A X12

EW50.0B X12

EW48.0A

EW48.0B

EW50.0A

EW50.0B

1	5	9	13

EW44.0

CPU: N2
MOD. : 3

Name:	Sheet:
A25	4300/2B

Z1 U82 - AI 4-20 2 fili su N2

2	6	10	14

EW46.0

CPU: N2
MOD. : 3

Name:	Sheet:
A25	4300/2B

Z1 U80 - AI 4-20 4 fili su N2

3	7	11	15

EW48.0

CPU: N2
MOD. : 3

Name:	Sheet:
A25	4300/2B

Riserva

4	8	12	16

EW50.0

CPU: N2
MOD. : 3

Name:	Sheet:
A25	4300/2B

Riserva

Dimostrazione eDesigner Reda

Automation Tech s.r.l.

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

Input Analogici

FILE :

DATA 15/11/2026

DISEGN.

FG. 4501

F.S.4700

Totale FG. 5904

	Name:	Sheet:
	A26	4300/3B
CPU: N2 MOD. : 4		
L+ M		
1		

Z1 U78 Apertura Vibratore su N2

Name:	Sheet:
A26	4300/3B

CPU: N2
MOD. : 4

A42.0

1

A42.0

5400/2F

Z1 U79 Apertura Pompa pneumatica su N2

Name:	Sheet:
A26	4300/3B

CPU: N2
MOD. : 4

A42.1

2

A42.1

5400/4F

Z1 U73 Lavoro Cilindro pneumatico sollevatore su N2 in JB21

Name:	Sheet:
A26	4300/3B

CPU: N2
MOD. : 4

A42.2

3

A42.2
X12

A42.2

5001/6F

Z1 U73 Riposo Cilindro pneumatico sollevatore su N2 in JB21

Name:	Sheet:
A26	4300/3B

CPU: N2
MOD. : 4

A42.3

4

A42.3
X12

A42.3

5001/8F

Z1 U74 Lavoro Pinza Pneumatica su N2 in JB21

Name:	Sheet:
A26	4300/3B

CPU: N2
MOD. : 4

A42.4

5

A42.4
X12

A42.4

5002/6F

Z1 U74 Riposo Pinza Pneumatica su N2 in JB21

Name:	Sheet:
A26	4300/3B

CPU: N2
MOD. : 4

A42.5

6

A42.5
X12

A42.5

5002/8F

Z1 U75 Fuori Ingombro Stopper su N2 in JB21

Name:	Sheet:
A26	4300/3B

CPU: N2
MOD. : 4

A42.6

7

A42.6
X12

A42.6

5003/4F

Z1 U76 Apertura Valvola con finecorsa su N2 in JB21

Name:	Sheet:
A26	4300/3B

CPU: N2
MOD. : 4

A42.7

8

A42.7
X12

A42.7

5003/6F


4501/9A 0V

0V 4701/0D

4081/8A 24VX1.B2

Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 4700 F.S.4701

Totale FG. 5904



4700/9D 0V

0V 5000/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 4701 F.S.5000

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Finecorsa valvola su N2 in JB21 *Z1*								

+BM

5000S1

AP.

CH.

JB21 WA U77
FS180R18 4x0.75

+JB21

24V2.B2 X12

24V2.B2 X12

E34.7 X12

E35.0 X12

4501/9A 24V2.B2

4701/9D 0V

24V2.B2 5001/0D

0V 5001/0D

E34.7 4400/9C

E35.0 4401/2C

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione	FG. 5000 F.S. 5001

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cilindro pneumatico sollevatore su N2 in JB21 *Z1*		Cilindro pneumatico sollevatore su N2 in JB21 *Z1*	Cilindro pneumatico sollevatore su N2 in JB21 *Z1*		Cilindro pneumatico sollevatore su N2 in JB21 *Z1*		

+BM

5001SQ1

5001SQ2

5001YV1 A1 A2

5001YV2 A1 A2

JB21 WA U73.1 FS180R18 3x0.75

JB21 WA U73.2 FS180R18 3x0.75

JB21 WA U73.3 FS180R18 3G1

JB21 WA U73.4 FS180R18 3G1

+JB21

0V X12 | 24V2.B2 X12 | E34.0 X12

0V X12 | 24V2.B2 X12 | E34.1 X12

0V X12 | A42.2 X12

0V X12 | A42.3 X12

5000/9D 24V2.B2 → 24V2.B2 → 5002/0D

5000/9D 0V → 0V → 5002/0D

E34.0 → 4400/2C

E34.1 → 4400/3C


A42.2 → 4700/4D

A42.3 → 4700/5D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione	FG. 5001 F.S.5002

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pinza Pneumatica su N2 in JB21 *Z1*		Pinza Pneumatica su N2 in JB21 *Z1*	Pinza Pneumatica su N2 in JB21 *Z1*		Pinza Pneumatica su N2 in JB21 *Z1*		




	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione

FG. 5002
F.S.5003

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Stopper su N2 in JB21 *Z1*	Stopper su N2 in JB21 *Z1*		Valvola con finecorsa su N2 in JB21 *Z1*		Valvola con finecorsa su N2 in JB21 *Z1*		



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO	
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione
				FG. 5003 F.S.5400

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vibratore su N2 *Z1*		Pompa pneumatica su N2 *Z1*						

+BM

5400YV1 A1 A2

5400YV2 A1 A2

BXN2 WA U78
FS180R18 3G1

BXN2 WA U79
FS180R18 3G1

+BXN2

0V
X12

A42.0
X12

0V
X12

A42.1
X12

5003/9D 0V

A42.0
4700/2D

A42.1
4700/3D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Bordo macchina	FG. 5400 F.S.5900

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+BXN2						
4075FU1	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+BXN2	4075	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+BXN2	4075	1
4075FU2	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+BXN2	4075	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+BXN2	4075	1
4075FU3	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+BXN2	4075	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+BXN2	4075	1
4075FU4	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+BXN2	4075	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+BXN2	4075	1
4081FU1	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+BXN2	4081	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+BXN2	4081	1
A22	6ES7155-6AU01-0BN0	[in esaurimento] IM 155-6 PN ST	Siemens	+BXN2	4301	1
	6ES7193-6AR00-0AA0	BA 2×RJ45 (BusAdapter PROFINET con presa Ethernet standard per IM-PN)	Siemens	+BXN2	4301	1
A23	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST	Siemens	+BXN2	4400	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+BXN2	4400	1
A24	6ES7134-6HD01-0BA1	Modulo ingressi analogici: AI 4xU/I 2-wire ST	Siemens	+BXN2	4500	1
	6ES7193-6BP00-0DA1	BU di tipo A1, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati, temperatura…	Siemens	+BXN2	4500	1
A25	6ES7134-6GD01-0BA1	Modulo ingressi analogici: AI 4xI 2-/4-wire ST	Siemens	+BXN2	4501	1
	6ES7193-6BP00-0BA1	BU di tipo A1, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte, te…	Siemens	+BXN2	4501	1
A26	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+BXN2	4700	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+BXN2	4700	1

Dimostrazione eDesigner Reda

Automation Tech s.r.l.

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

FILE :

DATA 15/11/2026

DISEGN.

Distinta materiali +BXN2
Bill of materials

FG. 5900
F.S. 5901

Totale FG. 5904

Sigla/Cable	Tipo/Type	Formaz./Size	Fg/Sh
+JB21			
JB21 WA U73.1	FS18OR18	3x0.75	5001
JB21 WA U73.2	FS18OR18	3x0.75	5001
JB21 WA U73.3	FS18OR18	3G1	5001
JB21 WA U73.4	FS18OR18	3G1	5001
JB21 WA U74.1	FS18OR18	2x0.75	5002
JB21 WA U74.2	FS18OR18	2x0.75	5002
JB21 WA U74.3	FS18OR18	3G1	5002
JB21 WA U74.4	FS18OR18	3G1	5002
JB21 WA U75.1	FS18OR18	2x0.75	5003
JB21 WA U75.3	FS18OR18	3G1	5003
JB21 WA U76	FS18OR18	3G1	5003
JB21 WA U77	FS18OR18	4x0.75	5000
JB21 WB U76	FS18OR18	4x0.75	5003
+BXN2			
BXN2 WA U78	FS18OR18	3G1	5400
BXN2 WA U79	FS18OR18	3G1	5400
BXN2 WA U80	LiYCY HP-OZ/JZ	4x0.75	4501
BXN2 WA U81	LiYCY HP-OZ/JZ	2x0.75	4500
BXN2 WA U82	LiYCY HP-OZ/JZ	2x0.75	4501

Dimostrazione eDesigner Reda

Automation Tech s.r.l.

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

Elenco cavi
Cable list

FILE :

DATA 15/11/2026

DISEGN.

FG. 5901

F.S.5902

Totale FG. 5904

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+BXN2 X12 - ponticelli: 1					
0V	1	0V	2.5 mm		2.5
0V	2	0V	2.5 mm		2.5
0V	3	0V	2.5 mm		2.5
0V	4	0V	2.5 mm		2.5
24V1.B2	5	24V1.B2	2.5 mm		2.5
24V2.B2	6	24V2.B2	2.5 mm		2.5
24V3.B2	7	24V3.B2	2.5 mm		2.5
24VS.B2	8	24VS.B2	2.5 mm		2.5
24VX1.B2	9	24VX1.B2	2.5 mm		2.5
A42.0	10	A42.0	2.5 mm		2.5
A42.1	11	A42.1	2.5 mm		2.5
A42.2	12	A42.2	2.5 mm		2.5
A42.3	13	A42.3	2.5 mm		2.5
A42.4	14	A42.4	2.5 mm		2.5
A42.5	15	A42.5	2.5 mm		2.5
A42.6	16	A42.6	2.5 mm		2.5
A42.7	17	A42.7	2.5 mm		2.5
A43.0	18	A43.0	2.5 mm		2.5
A43.1	19	A43.1	2.5 mm		2.5
A43.2	20	A43.2	2.5 mm		2.5
A43.3	21	A43.3	2.5 mm		2.5
A43.4	22	A43.4	2.5 mm		2.5
A43.5	23	A43.5	2.5 mm		2.5
A43.6	24	A43.6	2.5 mm		2.5
A43.7	25	A43.7	2.5 mm		2.5
E34.0	26	E34.0	2.5 mm		2.5
E34.1	27	E34.1	2.5 mm		2.5
E34.2	28	E34.2	2.5 mm		2.5
E34.3	29	E34.3	2.5 mm		2.5
E34.4	30	E34.4	2.5 mm		2.5
E34.5	31	E34.5	2.5 mm		2.5
E34.6	32	E34.6	2.5 mm		2.5
E34.7	33	E34.7	2.5 mm		2.5
E35.0	34	E35.0	2.5 mm		2.5
E35.1	35	E35.1	2.5 mm		2.5
E35.2	36	E35.2	2.5 mm		2.5
E35.3	37	E35.3	2.5 mm		2.5
E35.4	38	E35.4	2.5 mm		2.5
E35.5	39	E35.5	2.5 mm		2.5

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+BXN2 X12 - ponticelli: 1					
E35.6	40	E35.6	2.5 mm		2.5
E35.7	41	E35.7	2.5 mm		2.5
EW38.0A	42	EW38.0A	2.5 mm		2.5
EW38.0B	43	EW38.0B	2.5 mm		2.5
EW40.0A	44	EW40.0A	2.5 mm		2.5
EW40.0B	45	EW40.0B	2.5 mm		2.5
EW42.0A	46	EW42.0A	2.5 mm		2.5
EW42.0B	47	EW42.0B	2.5 mm		2.5
EW48.0A	48	EW48.0A	2.5 mm		2.5
EW48.0B	49	EW48.0B	2.5 mm		2.5
EW50.0A	50	EW50.0A	2.5 mm		2.5
EW50.0B	51	EW50.0B	2.5 mm		2.5
24V	52		2.5 mm		2.5
0V	53		2.5 mm		2.5
+BXN2 X14					
0V	1	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B2	2	24V2.B2	2.5 mm		2.5
EW36.0A	3	EW36.0A	2.5 mm		2.5
EW36.0B	4	EW36.0B	2.5 mm		2.5
EW44.0A	5	EW44.0A	2.5 mm		2.5
EW44.0B	6	EW44.0B	2.5 mm		2.5
EW46.0A	7	EW46.0A	2.5 mm		2.5
EW46.0B	8	EW46.0B	2.5 mm		2.5
24V	9		2.5 mm		2.5
24V	10		2.5 mm		2.5
24V	11		2.5 mm		2.5
24V	12		2.5 mm		2.5
0V	13		2.5 mm		2.5
0V	14		2.5 mm		2.5
0V	15		2.5 mm		2.5
0V	16		2.5 mm		2.5
+JB21 X12 - ponticelli: 2					
0V	1	0V	2.5 mm		2.5
0V	2	0V	2.5 mm		2.5
0V	3	0V	2.5 mm		2.5
0V	4	0V	2.5 mm		2.5
0V	5	0V	2.5 mm		2.5
0V	6	0V	2.5 mm		2.5
0V	7	0V	2.5 mm		2.5

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+JB21 X12 - ponticelli: 2					
0V	8	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B2	9	24V2.B2	2.5 mm		2.5
24V2.B2	10	24V2.B2	2.5 mm		2.5
24V2.B2	11	24V2.B2	2.5 mm		2.5
24V2.B2	12	24V2.B2	2.5 mm		2.5
24V2.B2	13	24V2.B2	2.5 mm		2.5
24V2.B2	14	24V2.B2	2.5 mm		2.5
24V2.B2	15	24V2.B2	2.5 mm		2.5
24V2.B2	16	24V2.B2	2.5 mm		2.5
24V2.B2	17	24V2.B2	2.5 mm		2.5
A42.2	18	A42.2	2.5 mm		2.5
A42.3	19	A42.3	2.5 mm		2.5
A42.4	20	A42.4	2.5 mm		2.5
A42.5	21	A42.5	2.5 mm		2.5
A42.6	22	A42.6	2.5 mm		2.5
A42.7	23	A42.7	2.5 mm		2.5
E34.0	24	E34.0	2.5 mm		2.5
E34.1	25	E34.1	2.5 mm		2.5
E34.2	26	E34.2	2.5 mm		2.5
E34.3	27	E34.3	2.5 mm		2.5
E34.4	28	E34.4	2.5 mm		2.5
E34.5	29	E34.5	2.5 mm		2.5
E34.6	30	E34.6	2.5 mm		2.5
E34.7	31	E34.7	2.5 mm		2.5
E35.0	32	E35.0	2.5 mm		2.5
24V	33		2.5 mm		2.5
0V	34		2.5 mm		2.5

Dimostrazione eDesigner Reda

Automation Tech s.r.l.

SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO

Morsettiere

Terminal strips

FILE :

DATA 15/11/2026

DISEGN.

FG. 5902

F.S. 5903

Totale FG. 5904

+BXN2 X12

0V	2.5			1		0V
0V	2.5			2		0V
0V	2.5			3		0V
0V	2.5			4		0V
24V1.B2	2.5			5		24V1.B2
24V2.B2	2.5			6		24V2.B2
24V3.B2	2.5			7		24V3.B2
24VS.B2	2.5			8		24VS.B2
24VX1.B2	2.5			9		24VX1.B2
A42.0	2.5			10		A42.0
A42.1	2.5			11		A42.1
A42.2	2.5			12		A42.2
A42.3	2.5			13		A42.3
A42.4	2.5			14		A42.4
A42.5	2.5			15		A42.5
A42.6	2.5			16		A42.6
A42.7	2.5			17		A42.7
A43.0	2.5			18		A43.0
A43.1	2.5			19		A43.1
A43.2	2.5			20		A43.2
A43.3	2.5			21		A43.3
A43.4	2.5			22		A43.4
A43.5	2.5			23		A43.5
A43.6	2.5			24		A43.6
A43.7	2.5			25		A43.7
E34.0	2.5			26		E34.0
E34.1	2.5			27		E34.1
E34.2	2.5			28		E34.2
E34.3	2.5			29		E34.3
E34.4	2.5			30		E34.4
E34.5	2.5			31		E34.5
E34.6	2.5			32		E34.6
E34.7	2.5			33		E34.7
E35.0	2.5			34		E35.0

+BXN2 X12

E35.1	2.5			35		E35.1
E35.2	2.5			36		E35.2
E35.3	2.5			37		E35.3
E35.4	2.5			38		E35.4
E35.5	2.5			39		E35.5
E35.6	2.5			40		E35.6
E35.7	2.5			41		E35.7
EW38.0A	2.5			42		EW38.0A
EW38.0B	2.5			43		EW38.0B
EW40.0A	2.5			44		EW40.0A
EW40.0B	2.5			45		EW40.0B
EW42.0A	2.5			46		EW42.0A
EW42.0B	2.5			47		EW42.0B
EW48.0A	2.5			48		EW48.0A
EW48.0B	2.5			49		EW48.0B
EW50.0A	2.5			50		EW50.0A
EW50.0B	2.5			51		EW50.0B
24V	2.5			52		
0V	2.5			53		


+BXN2 X14

0V	2.5			1		0V
24V2.B2	2.5			2		24V2.B2
EW36.0A	2.5			3		EW36.0A
EW36.0B	2.5			4		EW36.0B
EW44.0A	2.5			5		EW44.0A
EW44.0B	2.5			6		EW44.0B
EW46.0A	2.5			7		EW46.0A
EW46.0B	2.5			8		EW46.0B
24V	2.5			9		
24V	2.5			10		
24V	2.5			11		
24V	2.5			12		


Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
FILE :	DATA 15/11/2026	DISEGN.	Disegno morsettiere *Terminal strip drawing*	FG. 5903 F.S.5904

Totale FG. 5904


+BXN2 X14



+JB21 X12



+JB21 X12



	Dimostrazione eDesigner Reda	Automation Tech s.r.l.	SHOWCASE IEC ET200SP_CPU COMPLETO		
	FILE : DATA 15/11/2026	DISEGN.	Disegno morsettiere *Terminal strip drawing*		FG. 5904 F.S. /

Totale FG. 5904